



LED STRIP	EN-ST324
LED DRIVERS	METRES PER DRIVER
AU-LED1624CV	1m
EN-LED7524	5m
EN-LEDD7524	5m
AU-ELG-100-24	10m

## IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the National wiring regulations.
- The LED Strip operates at 24V DC.
- A 24V DC LED Driver is required (not included).
- When connecting to an LED 24 V Driver, ensure that the polarity is correct. The strip may be damaged if connected incorrectly.
- Please note that the strip is IP67 but any user made connections or joints cannot be guaranteed to be IP rated.
- Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains.
- Ensure that ALL electrical connections are tight with no loose strands, including factory connections.
- A soldering iron and heat gun are required for installation (not supplied).

## 24V DC LED FLEXIBLE STRIP LIGHT AND ACCESSORIES

EN-ST324 High Density Flexible LED strip light

EN-STIPCK Connector kit accessory

- To install the LED Driver please refer to their own instructions.
- A maximum of 10m of can be connected in a continuous length. For runs of over 10m connect individual lengths in parallel.
- The EN-STIPCK is used to connect the strip to a 24 V DC Driver
- At the strip connection carefully cut away the plastic sheath to reveal the +ve and - connection points.
- The copper track is lacquered which will need to be removed so that the solder will take to the copper track. Use a knife to carefully scrape away the lacquer from the surface of the copper track.
- 'Tin' the copper track and the EN-STIPCK connection wires.
- Carefully solder the wires onto the LED strip.
- Apply the glue to the connection and end of the strip. Next slide the heatshrink sleeves in place over the connection and end of the strip.
- Gently apply heat to the sleeves with a heat gun until it shrinks over the connection and end of the strip. As this is a user made connection an IP rating cannot be guaranteed.
- Ensure when applying strip to surface, it is smooth and clean.

## INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition de la réglementation nationale de câblage en vigueur par un professionnel qualifié.
- Le bandeau LED fonctionne sur du 24 V DC.
- Un driver LED 24 V DC s'avère nécessaire (non inclus).
- Lors de la connexion à un driver LED 24 V, assurez-vous que la polarité est correcte. Le bandeau peut se retrouver endommagé s'il est connecté de façon incorrecte.
- Merci de prendre note que le bandeau est IP67, mais toutes les connexions ou joints effectués par l'utilisateur ne peuvent être garantis IP.
- Avant de commencer l'installation ou la maintenance, assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée (sur « off »).
- Assurez-vous que TOUTES les connexions électriques sont bien serrées, sans aucun brin débranché, et ce même pour les connexions effectuées en usine.
- Un fer à souder et un pistolet thermique sont nécessaires pour l'installation (non fourni).

## BANDEAU FLEXIBLE LED 24 V DC ET ACCESSOIRES

EN-ST324 Bandeau flexible à LEDs haute densité

EN-STIPCK Accessoire kit connecteur

- Pour l'installation du driver LED, consultez la notice correspondante.
- Il est possible d'effectuer un raccordement d'une longueur continue maximale de 10m. Pour les distances supérieures à 10m, raccordez les différentes longueurs en parallèle.
- L'EN-STIPCK est utilisé pour le raccordement du bandeau à un driver de LED 24 V.
- À l'emplacement de la connexion du bandeau, découpez et retirez la gaine en plastique pour dégager les points de connexion +ve et -.
- La piste de cuivre étant vernie, il est nécessaire de retirer ce vernis pour pouvoir effectuer la soudure sur la piste de cuivre. Utilisez un couteau pour gratter doucement le vernis de la surface de la piste de cuivre.
- "Étamez" la piste de cuivre et les câbles de connexion EN-STIPCK.
- Soudez avec précaution les câbles sur le bandeau LED.
- Appliquez la colle sur la connexion et l'extrémité du LED bandeau, et faites glisser le manchon thermo rétractable sur la connexion.
- À l'aide d'un pistolet thermique, appliquez doucement la chaleur sur le manchon jusqu'à ce que celui-ci se rétracte sur la connexion et l'extrémité du LED bandeau. Étant donné qu'il s'agit d'une connexion réalisée par l'utilisateur, l'indice de protection IP ne peut pas être garanti.
- s'assurer lors de l'application de la bande à la surface, il est lisse et propre

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die LED-Leiste arbeitet bei 24V DC.
- Ein 24V DC LED-Treiber ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stellen Sie bei der Verbindung mit einem LED-Treiber, dass die Polarität korrekt ist. Die Leiste kann beschädigt werden, wenn sie nicht richtig verbunden wurde.
- Bitte beachten Sie, dass die Leiste an sich IP67-zertifiziert ist. Nachdem jedoch der Benutzer Anschlüsse und Verbindungen vorgenommen hat, kann die IP-Zertifizierung der Leiste nicht mehr gewährleistet werden.
- Stellen Sie vor Beginn der Installation oder Wartung sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Verbindungen eingesetzt und keine losen Litzen aufweisen, einschließlich in der Fabrik vorgefertigter Verbindungen.
- Ein Lötkolben und eine Heißluftpistole sind für die Installation erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

## 24V DC FLEXIBLE LED-LICHTLEISTE UND ZUBEHÖR

EN-ST324 Flexible LED-Lichtleiste mit hoher Leuchtdichte

EN-STIPCK Steckverbinder-Zubehörset

- Bitte berücksichtigen Sie für die Installation des LED-Treibers die dem LED-Treibers beiliegende Anleitung.
- Die Leiste kann mit einer durchgehenden Länge von maximal 10m angeschlossen werden. Bei Leisten mit einer Länge über 10m müssen die einzelnen Längen parallel geschaltet werden.
- Das EN-STIPCK wird zum Anschluss der Leiste an einen 24V DC LED-Treibers verwendet.
- Schneiden Sie an der Leistenverbindung vorsichtig die Kunststoffummantelung weg, um die +ve und - Anschlussstellen freizulegen.
- Die Kupferbahn ist mit einer Lackierung beschichtet, die entfernt werden muss, damit das Lot direkt auf die Kupferbahn aufgetragen werden kann. Kratzen Sie mit einem Messer vorsichtig die Lackierung von der Oberfläche der Kupferbahn.
- "Verzinnen" Sie die Kupferbahn und die Anschlussdrähte des EN-STIPCK.
- Verlöten Sie die Drähte vorsichtig mit der LED-Leiste.
- Schieben Sie einen Wärmeschrumpfschlauch über das Ende der Leiste, das mit dem LED-Treiber verbunden werden soll.
- Tragen Sie Klebstoff auf, undchieben Sie einen Wärmeschrumpfschlauch über das Ende der Leiste und RGB Anschlussstellen.
- Erwärmen Sie den Schlauch vorsichtig, um den Schlauch zu schrumpfen und das Ende der Leiste zu versiegeln. Da es sich hierbei um eine Versiegelung handelt, die der Benutzer selbst hergestellt hat, kann die IP-Zertifizierung nicht gewährleistet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Streifen beim Auftragen auf die Oberfläche glatt und sauber ist.

## IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita da un elettrista qualificato e deve essere in conformità con l'ultima edizione del National Wiring Regulations.
- La striscia LED è esercita a 24V CC.
- Con la striscia va utilizzato un driver LED 24V CC. (NON IN DOTAZIONE).
- Quando la si collega a un driver LED, assicurarsi che la polarità sia corretta. La striscia può danneggiarsi se non viene collegata correttamente.
- N.B.: la striscia ha grado di protezione IP67 ma non è possibile garantire il grado di protezione di collegamenti o raccordi eseguiti dall'utente.
- Assicurarsi che tutti i contatti siano aderenti e che non vi siano fili allentati.
- Per l'installazione sono necessari saldatore a stilo e pistola termica (non in dotazione).

- Per installare il driver LED e controller LED consultare le istruzioni.
- È possibile collegare fino a un massimo di 10m in un'unica lunghezza. Oltre i 10m il collegamento va fatto in parallelo.
- EN-STIPCK viene usato per collegare la striscia a un driver LED 24V CC.
- Sul punto di giunzione della striscia spellare la guaina di plastica per far uscire i punti di collegamento +ve e -.
- La treccia di rame è ricoperta di smalto che dovrà essere rimosso per scoprirla. Usare un coltello per spellare lo smalto dalla superficie della treccia di rame.
- 'Fondere' la treccia di rame e i fili di collegamento EN-STIPCK.
- Saldare con cura i fili alla striscia LED.
- Applicare la colla al collegamento e far scorrere la fascetta termoretraibile in posizione sul collegamento.
- Far scorrere una fascetta termoretraibile sull'estremità della striscia, applicare colla all'estremità.
- Scaldata leggermente fino a completa aderenza della fascetta per sigillare l'estremità. Trattandosi di un collegamento eseguito dall'utente, non è possibile garantire un grado di protezione IP.
- Assicurare quando si applica la striscia alla superficie, è liscia e pulita

## BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE

- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien, in overeenstemming met de toepasselijke nationale veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties.
- De LED-strip werkt op 24V DC.
- Voor deze strip dient een A 24V DC RGB LED-driver te worden gebruikt (NIET MEEGELEVERD).
- Zorg bij het verbinden met een LED-driver ervoor dat de polariteit correct is. De strip kan worden beschadigd als hij onjuist wordt verbonden.
- De strip heeft een IP67-kwalificatie, maar voor verbindingen of voegen die door de gebruiker zijn gemaakt, kan geen IP-kwalificatie worden gegarandeerd.
- Zorg er voorafgaand aan installatie of onderhoud voor dat de elektriciteit bij de netwerkansluiting is uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat ALLE elektrische verbindingen stevig vast zitten zonder losse draden.
- Voor installatie dient gebruik gemaakt te worden van een soldeerbout en warmtepistool (niet meegeleverd).

- Voor de installatie van de LED-driver dient u de instructies daarvan te raadplegen.
- Er mag een doorlopende lengte van maximaal 10m met elkaar worden verbonden. Voor lengtes van meer dan 10m dienen afzonderlijke lengtes parallel te worden verbonden.
- De EN-STIPCK wordt gebruikt om de strip met een 24V DC LED-driver te verbinden.
- Knip bij de stripverbinding voorzichtig het kunststof huls weg om de +ve en - verbindingspunten bloot te leggen.
- De koperen track is gelakt en de lak dient verwijderd te worden zodat het soldeer zich op de koperen track hecht. Gebruik een mes om het lak voorzichtig van het oppervlak van het koperen track af te schrapen.
- 'Vertin' de koperen track en de EN-STIPCK verbindingsdraden.
- Soldeer de draden voorzichtig aan de LED-strip.
- Breng de lijm op de verbinding en uiteinde van de strip. Chuif de warmtekrimpkous op zijn plaats over de verbinding en uiteinde van de strip.
- Schuif een warmtekrimpkous op de verbinding en het uiteinde van de strip waarop een eindkap is aangebracht, breng lijm op het eind aan en verwarm voorzichtig om de kous te krimpen en het de verbinding een eind af te dichten. Aangezien dit een door de gebruiker gemaakte afdichting is, kan een IP-kwalificatie niet worden gegarandeerd.
- zorg ervoor dat bij het aanbrengen van strip op het oppervlak, het glad en schoon is

## INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN

- La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con la última edición de las normativas nacionales de cableado
- La tira LED funciona a 24V CC.
- Requiere un dispositivo controlador de LED de 24V CC (no incluido).
- Cuando conecte un controlador de LED, asegúrese de que la polaridad sea correcta. La tira puede dañarse si se conecta incorrectamente.
- Tenga en cuenta que si bien la tira es IP67, no se puede asegurar lo mismo de las conexiones o juntas que realice el usuario.
- Aíslle de la red eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.
- Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas estén bien ajustadas, sin hilos sueltos, incluso las conexiones de fábrica.
- Se necesita una soldadora y una pistola de aire caliente para la instalación (no suministradas).

### TIRA FLEXIBLE LED DE 24V CC Y ACCESORIOS

EN-ST324 Tira LED flexible de alta densidad

EN-STIPCK Kit de conectores

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Con esta tira se debe utilizar un controlador de LED de 24V CC.
- Para instalar el controlador de LED, consulte sus instrucciones.
- Se puede conectar un máximo de 10m en una sola pieza. Las ongitudes de más de 10m se deben conectar en paralelo.
- El EN-STIPCK se utiliza para conectar la tira a un controlador de LED de 24V CC.
- En la conexión de la tira, quite con cuidado la cubierta de plástico para revelar los puntos de conexión +ve y -.
- La pista de cobre está laqueada. El laqueado se debe quitar para que la soldadura tenga efecto. Con un cuchillo, extraiga el laqueado cuidadosamente de la superficie de la pista de cobre.
- Estire la pista de cobre y los alambres de conexión del EN-STIPCK.
- Suelde los alambres con cuidado sobre la tira LED.
- Aplique pegamento a la conexión y sobre el extremo de la tira. deslice la funda termocontraible a su lugar sobre la conexión y sobre el extremo de la tira.
- Caliente cuidadosamente para contraer la funda y sellar el extremo. Dado que se trata de un sellado realizado por el usuario, no se puede garantizar la clasificación IP.
- asegúrese de aplicar la tira a la superficie, es suave y limpia

## VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION

- Installationen ska utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med aktuella nationella bestämmelser om elinställning.
- Denna LED-Strip drivs med 24V DC.
- En 24V DC LED-driver krävs (ej inkluderad).
- Se till att polariteten är korrekt vid anslutning till en 24V LED-drivenhet. Stripen kan skadas om den kopplas in felaktigt.
- Observera att stripen är IP67, men att alla användartillverkade anslutningar och fogar inte kan garanteras vara IP67-klassade.
- Stäng alltid på näströmmen vid repareringar eller montering.
- Se till att ALLA elektriska anslutningar sitter fast ordentligt och inte har några lösa kopplingar (även fabriksgjorda anslutningar)
- En lödpenna och värmepistol krävs för installation (ej inkluderade).

### 24V DC FLEXIBEL LED-STRIP OCH TILLBEHÖR

EN-ST324 Flexibel LED strip med högt ljusflöde

EN-STIPCK Tillbehörssats för anslutning

### INSTALLATIONSANVISNINGAR

- En 24V DC LED-driver ska användas med denna strip.
- Se instruktionerna för LED-drivern för information om hur denna ska installeras.
- Maximalt 10m kan anslutas som en längd. För längder över 10m måste de individuella längderna kopplas parallellt.
- EN-STIPCK används för att ansluta stripen till en 24V LED-driver.
- Skär försiktigt bort en bit av plasthöljet vid anslutningspunkten så att kontaktytorna +Ve och - friläggs.
- Kopparbanan är lackerad och denna lack behöver avlägsnas för att lödnettet ska fästa på kopparbanan. Skrapa försiktigt bort lacken från kopparbanans yta med en kniv.
- Förtenna kopparbanan och anslutningstrådarna på EN-STIPCK
- Löd försiktigt fast trådarna på LED-stripen.
- Applicera lim på anslutningen och änden på stripen, dra krympslangen på plats över anslutningen och änden på stripen.
- Värms försiktigt så att krympslangen krymper och förseglar änden. Då detta är en användartillverkad, kan inte IP-klassningen garanteras.
- Se till att det är smidigt och rent när du applicerar remor till ytan

معلومات هامة للتركيب

- يجب أن يتم التركيب وفقاً لأحدث نسخة من الملاوح الوطنية لوصلات الأسلاك. وإذا كنت في ذلك استثني كهربائي مؤهل.
- تعمل شرحة الإنارة LED بتيار مستمر 24 فولت.
- عند توصيل موجة LED تأكد من سلامة توصيل الأقطاب. فقد تتعرض الشريحة للتلف في حالة توصيلها بموجة غير سليمة.
- يرجى للالحاظ بأن الشريحة ذات مستوى حماية IP67 ولكن أي توصيات أو وصلات يقوم بها المستعمل لا يمكن ضمان توفر مستوى الحماية IP للمطلوب بها.
- يحتاج الأمر إلى كافية خام ومدفعة حرارة للتركيب (غير مزودة).

تعليمات التركيب قبل بدء التركيب أو الصيانة تأكيد من أن الكهرباء مفصولة عن المائدة.

يجب استخدام موجة LED بتيار مستمر 24 فولت مع هذه الشريحة (غير مزودة).

- لتتركيب موجة LED يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بالملوحة.
- يمكن توصيل مسار طول أقصاه 10 أميال بقدرة متساوية، ولمسارات التيزيد طولها عن 10 أميال وتحت الأطوال المختلفة على التوازي.
- ستستخدم EN-STIPCK لتوصيل الشريحة مع طرف الشريحة المطلوب توصيلها مع موجة LED.

أزرق طول من غلاف مكشش بالحرارة على طرف الشريحة المطلوب توصيلها مع موجة LED عند توصيل الشريحة أقفلن بعامة الغلاف البلاستيك الكشف عن نقط التوصيل الموجة + والسلبية -.

- المسار الحاسبي مطابق بالالأكسيه وبخطاف الأخر حتى يمكن لصمه على الالحاظ أن تصل إلى المسار الحاسبي. استعمل سكين وأكتف ببناء طبقة الألوكية من سطح المسار الحاسبي.
- لتحميم بالتصدير المسار الحاسبي وأسلامك التوصيل LED .
- ضع الغراء على التوصيلة وإلزق الغلاف المكشش بالحرارة في مكانه على التوصيل.

إلزق الغلاف المكشش بالحرارة على طرف الشريحة و وجود العطاء الطريفي في مكانه وضع الغراء على الطرف وبحنن الغلاف برقب ليكون بالحرارة ويسد الطرف. هذه العملية يقوم بها المستعمل لنلذ لا يمكن ضمان مستوى الحماية IP.

- وتحت الأسلامك من الموصى إلى موجة LED مع التأكيد من سلامة توصيل الأقطاب.

ضمان عند تطبيق الشريط على السطح، فمن على غلو سلس ونظيف وتحت الأسلامك من الموصى إلى موجة LED مع التأكيد من سلامة توصيل الأقطاب.



## Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (UK Only)



Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his take back of the product for the correct disposal.

### GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 3 years from the date of purchase. The guarantee is invalid in the case of improper use, installation, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the guarantee period it will be replaced free of charge, subject to correct installation and return of the faulty unit. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.



## Protection de l'environnement (D.E.E.E.) – N° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne WEE/BG0130YX (Royaume-Uni uniquement)



Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Aurora Limited ne préleve aucune taxe d'éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par la réglementation DEEE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si, lorsque vous avez acheté un produit Aurora, votre fournisseur a inclus des frais d'élimination des DEEE, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des conseils sur sa reprise du produit pour son élimination appropriée.

### GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation ou installation, d'une altération et du retrait de l'étiquette de contrôle de qualité, d'une installation dans un environnement mal approprié ou d'une installation non-conforme à la dernière édition du Règlement national de câblage. Si ce produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du renvoi de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour les coûts d'installation associés au remplacement de ce produit. Cette garantie est en sus des droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



## Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)



Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

### GARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantiedauer von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie entfällt im Falle von unsachgemäßem Gebrauch, Installation, Fälschung und Entfernung des Datumsetiketts, der Installation in einer ungeeigneten Arbeitsumgebung oder einer Installation, die nicht den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften genügt. Sollte dieses Produkt während der Garantiedauer ausfallen, wird es gebührenfrei ausgetauscht, wenn es korrekt installiert worden ist und das fehlerhafte Gerät zurückgegeben wird. Aurora haftet nicht für Installationskosten, die mit dem Austausch dieses Produkts zusammenhängen. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Landes, in dem Sie den Kauf getätigten haben. Aurora behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Spezifikationen zu ändern.



## Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora (Solo UK)



La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separare tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclarli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

### GARANZIA

Il prodotto è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



## Milieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK



De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggeworpen. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

### GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 3 jaar en vanaf de aankoopdatum. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, en verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedradingsoverschriften. Als dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten in uw land van aankoop.



## Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)



La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, sepáre estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

### GARANTÍA

Este producto tiene garantía por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación de un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquier costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



## Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg. Nr. WEE/BG0130YX (Enbart Storbritannien)



Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations) får inga produkter med denna märkning (symbolen till vänster) kastas i hushållssoporerna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Aurora debiterar inte sina kunder några WEEE-miljöavgifter för berörda elektriska produkter. Osorterat avfall riskerar att skada miljön och människors hälsa. Särskilt därför att elavfall från andra typer av avfall och se till att det deponeras hos kommunens återvinningscentral. Din kommun, lokala återvinningscentral eller lokala återförsäljare kan ge mer information om återvinning. Om försäljaren har debiterat en avgift för WEEE-bortskaftning vid inköpet av Aurora-produkten är försäljaren skyldig att ta emot och bortskafta den utgjorda produkten på ett korrekt sätt.

### GARANTI

Denna produkt omfattas av 3 års garanti från och med inköpsdатумet. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning eller installation, ingrep, borttagande av etiketten med kvalitetskontroll datum, installation i olämplig miljö eller installation som inte utförs enligt gällande bestämmelser för elinstallations. Om produkten upphör att fungera under garantiperioden ersätts den kostnadsfritt under förutsättning att installationen utförs korrekt och att den felaktiga produkten returneras. Aurora ansvarar inte för eventuella installationskostnader i samband med utbyte av produkten. Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter i inköpslandet. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan förvarning.



## الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية). رقم التسجيل وفقاً للوائح WEEE. Aurora هو WEE/BG0130YX (المملكة المتحدة فقط)



تطلب لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (WEEE) أن أي مصاريف التخلص من المنتج المذكور في تطبيقها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى. ولا تحصل شركة Aurora على مصاريف التخلص من المنتج المذكور في تطبيق WEEE لعمالتها تظير المنتجات المذكورة فيما يخص بلوائح WEEE. وتحث الشركة جميع العملاء على التخلص الآمن للمنتجات المذكورة في تطبيقها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) وذلك بحسب ما ينص عليه قانونها. يرجى تدوين رقم التسجيل وفقاً للوائح WEEE على غلاف فضلات أخرى وإعادته إلى الشركة المصنعة أو مركز التوزيع أو تاجر التجزئة أو مكتب التصدير أو مكتب التوزيع. وتحث الشركة جميع العملاء على التخلص الآمن للمنتجات المذكورة في تطبيقها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) وذلك بحسب ما ينص عليه قانونها.

الفضلات منه بكلية سليم.

هذا المنتج يضم ملصقاً ملائلاً على ثلاث سنوات من تاريخ الشراء. وهذا الملصق لا يسرى مفعوله في حالة سوء الاستعمال أو العلت بالمتى أو إزالة طلاقة تابعه بغير مبرر، أو عند التركيب في مكان غير ملائم بحسب العمل أو عند تركيبة على غزو غير مطابق للطبيعة الحالية من اللوائح الوطنية لتوسيعات الأسلك. وإذا أخفق هذا المنتج أثناء فترة الضمان فهو بمقدمة استبداله جانباً وبغض النظر ذلك للتركيب السليم وإصلاح الوحدة الثالثة. ولا تقبل شركة Aurora المسؤولية عن أي تكاليف للتركيب بميزة استبدال هذا المنتج. وهذا الضمان هو بالإضافة إلى حقوق الشارع القانوني في بلادكم. وبخاصة في تعديل المواقف بدون إشعار مسبق.

الضمان