

**6721W/BM****MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2**

Moniteur Mini mains libres avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie full-duplex avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Il est équipé en série de 5 boutons tactiles rétro-éclairées à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'allumage automatique, l'appel standard, la fonction privacy et la led de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Le Mini mains libres permet la gestion en série de l'appel palier. Il est possible d'ajouter 3 boutons supplémentaires grâce à l'accessoire art. 6734W. Le moniteur est équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code utilisateur et la programmation des boutons. Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions: 115x160x22mm. Il n'est pas livré avec l'étrier art. 6710 qu'il faudra commander séparément.

AWARDS



6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	115
Hauteur (mm)	160
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption en veille (W)	0.05



6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)

8.8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons

Capacitif

Boutons de service

Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Porte ouverte

Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires

2 (5 avec accessoire art. 6734W)

Bornes

L L CFP1 CFP2

Bornes amovibles

Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur

Oui

Volume du microphone

Oui

Volume de la sonnerie

Oui

Luminosité de l'écran

Oui

Contraste de l'écran

Oui

Couleur de l'écran

Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP

IP30

Température de fonctionnement (°C)

5 ÷ 40

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)

25 ÷ 75

Classe environnementale

I (B1)

Certifications

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte

Oui

Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)

Oui



6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui

**6721W/BM****MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2****ACCESSOIRES****6711WV PLATINE D'ADAPTATION POUR MINI MAINS LIBRES**

Platine d'adaptation pour l'installation du moniteurs Mini mains libres en cas de remplacement de moniteurs Planux, Smart et Icona avec montage encastré ou mural. Couleur blanc. Dimensions: 170x220x3 mm.

**6732A BASE DE TABLE MONITEUR MINI MAINS LIBRES S2**

Accessoire pour installer le moniteur Mini mains libres système Simplebus 2 en version de table.

**6720 SUPPORT PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS MINI ML 2 FILS**

Support en saillie pour moniteur Mini mains libres permettant le passage de câbles extérieurs.

**6734W KIT BOUTONS SUPPL.MONITEUR MINI MAINS LIBRES BLANC**

Accessoire pour transformer les moniteurs Mini Art 6721W et 6721W/BM en versions à 8 touches. Comprend une façade à 8 touches et un module électronique pour l'activation des touches. Montage simple par 2 vis.

**6710 ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI**

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour le moniteur MINI avec boucle magnétique avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il comprend également la borne de dérivation pour la colonne montante art 1214/2C. Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.