

EB3U 16.

Embout triple pour sortie de disjoncteur 16mm²

Description :

Utilisé lors du passage d'un branchement triphasé à monophasé.

Il permet le shuntage de trois phases de l'installation pour le raccordement sur le pôle du disjoncteur.


Il est constitué :

- D'un raccord comprenant trois bornes à dénudage pouvant recevoir des conducteurs de section 1,5 à 16 mm², serti d'une cablette en cuivre souple 16 mm² (H07 VK) frettée d'une douille.
- D'un capot de protection muni d'un obturateur de vis.

Domaine d'application : BT



EB3U 16



Réf.	Code Enedis	Conducteur	Dimensions
		Petite Section (mm ²)	Longueur L (mm)
EB3U 16	6726155	16	270