

NORALSY

PROFIL 1

PORTACODE AUTONOME


GESTION


AUTONOME

EN QUELQUES MOTS...

- Capacité 30 codes – 1 ou 3 relais
- Formats standard (avec réservation T25) et compact
- Touches rétroéclairées avec marquage Braille
- Bouton d'entrée libre
- Face en aluminium finitions en argent et champagne

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



Entrée Libre



Conformes lois handicap

POUR EN SAVOIR



Consultez ou téléchargez tous les documents relatifs à ce produit en flashant ce QRcode

PETIT MODÈLE

Version 1 relais

| | | |
|------------------|---------------|--------------------|
| 1301-0018 | PCA287 | Finition argent |
| 1301-0020 | PCD288 | Finition champagne |

Version 3 relais

| | | |
|------------------|---------------|--------------------|
| 1301-0019 | PCA237 | Finition argent |
| 1301-0021 | PCD238 | Finition champagne |

GRAND MODÈLE (AVEC PERÇAGE T25 ET BOUCHON ALU)

Version 1 relais

| | | |
|------------------|---------------|--------------------|
| 1301-0014 | PTA287 | Finition argent |
| 1301-0016 | PTD288 | Finition champagne |

Version 3 relais

| | | |
|------------------|---------------|--------------------|
| 1301-0015 | PTA237 | Finition argent |
| 1301-0017 | PTD238 | Finition champagne |

KIT / PROFIL AUTONOME AVEC CENTRALE & LECTEUR VIGIK

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1302-0007 | DPVAEB196-T | Avec clavier finition argent PTA287 |
| 1302-0008 | DPVDEB196-T | Avec clavier finition champagne PTD288 |

PRODUITS ASSOCIÉS

| ALIMENTATION | 3001-0001 | ART22 | Alim. régulée 12V/2A – DIN 2 modules |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| BOÎTIERS | 3201-0010 | BAPC | Boîtier de pose en saillie pour PCA287 et PCA237 |
| | 3201-0011 | BOPC | Boîtier de pose en saillie pour PCD287 et PCD237 |
| | 3201-0012 | BAPS | Boîtier de pose en saillie pour PTA287 et PTA237 |
| | 3201-0013 | BOPS | Boîtier de pose en saillie pour PTD287 et PTD237 |
| PLAQUES DE PROPRIÉTÉ | 3205-0002 | BCAPC | Pour PCA287 et PCA237 - Finition argent |
| | 3205-0003 | BCOPC | Pour PCD287 et PCD237 - Finition champagne |
| | 3205-0004 | BCAPS | Pour PTA287 et PTA237 - Finition argent |
| | 3205-0005 | BCOPS | Pour PTD287 et PTD237 - Finition champagne |
| OUTIL DE VERROUILLAGE | 3207-0002 | ZVTEI060 | Outil de verrouillage TX20P format embout |

| CARACTÉRISTIQUES | PT (GRAND MODÈLE) | PC (PETIT MODÈLE) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOUVELLES RÉFÉRENCES | 1301-0014 / 1301-0016 / 1301-0015 / 1301-0017 | 1301-0018 / 1301-0020 / 1301-0019 / 1301-0021 |
| ANCIENNES RÉFÉRENCES | PTA287 / PTD288 / PTA237 / PTD238 | PCA287 / PCD288 / PCA237 / PCD238 |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | | |
| Dimensions de la façade (HxLxP) | 270 x 120 x 15 mm | 190 x 120 x 15 mm |
| Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP) | 245 x 95 x 45 mm | 165 x 95 x 45 mm |
| Dimensions du boîtier en applique (HxLxP) | 270 x 120 x 40 mm | 190 x 120 x 40 mm |
| Poids | 1650 g | 1400 g |
| Matière | Aluminium | |
| Finition | Brossé anodisée - Argent / Doré | |
| Indice de protection | IK09 / IP54 | |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | |
| Alimentation | 12 V DC / 12 V AC | |
| Consommation | 150 mA | |
| Versión 1 Relais | 1 relais 5A avec contact NO/NF temporisés Tension max 12 V | |
| Versión 3 Relais | 2 relais 5A avec contact NO/NF temporisés + 1 relais Bistable + 1 contact alarme Tension max 12 V | |
| Température | Fonctionnement : -15°C à +45°C / Stockage : -20°C à +60°C | |
| FONCTIONNALITÉS | | |
| Éclairage | Éclairage touches | |
| Buzzer | Sur ouverture de porte et appui touche | |
| Temporisation du relais | 0,2 seconde ou programmable de 1 à 99 secondes | |
| Capacité Version 1 relais | 9 codes de 3 à 8 termes / 1 code maître de programmation | |
| Capacité Version 3 relais | 26 codes utilisateurs de 3 à 8 caractères / 2 codes d'alarme pour le relais 3 1 code de contrainte pour relais 1 & 2 simultanés / 1 code maître de programmation | |
| Programmation | Par code maître ou switch prog | |
| Fonctionnalités avancées | Entrée libre (via horloge externe) | |

