

en de



Schneider Electric

	TT	TN-S	TN-C
A9L1F325			■
A9L1F625	■	■	




PLEASE NOTE

- The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a qualified electrician.
- This device must not be repaired.
- All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device.
- This device should not be installed if, when unpacking it, you observe that it is damaged.
- Schneider Electric cannot be held responsible in the event of non-compliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers.
- The service instruction must be observed throughout the product life time of this device.

BITTE BEACHTEN


- Die Installation, die Wartung und der eventuelle Austausch dieses Geräts darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät darf nicht repariert werden.
- Alle anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften müssen eingehalten werden, welche die Installation, den Gebrauch, die Wartung und den Austausch dieses Gerätes betreffen.
- Dieses Gerät darf nicht installiert werden, wenn Sie beim Auspacken Beschädigungen feststellen.
- Schneider Electric kann keinesfalls für die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung oder Anweisungen in Dokumenten, auf die sie Bezug nimmt, haftbar gemacht werden.
- Die Serviceanleitung ist während der gesamten Lebensdauer dieses Gerätes zu beachten.

1 Description / Beschreibung





-40 °C ... +85 °C
5 % ... 95 % RH
IEC 61643-11:2011
EN 61643-11:2012+A11:2018







IP20 with cartridges fitted and device wired / IP20 mit eingesetzten Schutzmodulen und eingebaut/verdrahtet
Ue = 240 V~ - 50/60 Hz
$I_{PE} \leq 30 \mu A$ (L-N) $I_{PE} \leq 5 \mu A$ (N-PE)
$I_{SCCR} = 75 \text{ kA}$
$I_n = 75 \text{ kA}$ (L-N) $I_n = 100 \text{ A}_{RMS}$ (N-PE)
$I_n / I_{max} (8/20) = 25 \text{ kA} / 65 \text{ kA}$
Number of ports / Anzahl der Ports = 1
Minimum distance from any conductive surface: 0 mm / Mindestabstand zu leitfähigen Teilen : 0 mm



en de	A	B	C
	Withdrawable cartridge Austauschbare Schutzmodule	Cartridge status indicator Statusanzeige der Schutzmodule	Remote indication contact Fernmeldekontakt
Kit content / Inhalt Set	L-N/L-PE(N) SPD	N-PE SPD	Comb busbar / Kammschiene
			6 mod. of 18 mm / 6 TE 7 mod. of 18 mm / 7 TE
A9L1F325	3	-	1 -
A9L1F625	3	1	- 1






2 Kit installation / Set Installation




Other wiring configuration / Andere Anschlussmöglichkeiten

Configuration 2 / Anschlussmöglichkeit 2



Configuration 1 (*) / Anschlussmöglichkeit 1 (*)



(*) Comb busbar wiring is not recommended on topside / Montage der Kammleiste nur auf der Unterseite gestattet

⚠ ⚠ DANGER / GEFAHR

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Turn off all power supplying this device before working on it.
 - Use a voltage tester with a suitable rated voltage in order to check that all active conductors aren't energized.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Trennen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sämtliche Stromversorgungen des Geräts.
 - Verwenden Sie einen Spannungsprüfer mit einer geeigneten Messbereich, um sicherzustellen, dass alle aktiven Leiter spannungsfrei sind.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

⚠ WARNING / WARNUNG

FIRE HAZARD

Connecting leads shall be kept as short as possible, without loops and not exceed 0.5 m in total length per SPD according to IEC 60364-5-53.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

If $F1 \geq 315 \text{ A gG}$, then the integrated backup fuse always operates before F1.


BRANDGEFAHR

Anschlussleitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden, dürfen keine Schleifen enthalten und nicht länger als 0.5 m sein (laut IEC 60364-5-53).


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ist $F1 \geq 315 \text{ A gG}$, dann wird die integrierte Versicherung immer vor F1 auslösen.


TN-C System, 3+0



TN-S System, 3+1



TT System, 3+1




If $2 + 3 > 0.5 \text{ m}$ add connection ① to keep $1 + 3 < 0.5 \text{ m}$ / Wenn $2 + 3 > 0.5 \text{ m}$ zusätzliche Leitung notwendig um die Länge $1 + 3$ einzuhalten.

N = Neutral Conductor / Neutraleiter


PE = Protective Earth conductor / PE-Leiter

PEN = Protective Earth and Neutral conductor / PEN-Leiter

MET/HES = Main Earthing Terminal / Haupterdungsschiene



16 ... 35 mm ²	16 ... 25 mm ²	18 mm	18 mm
---------------------------	---------------------------	-------	-------



Disconnecter not required (backup fuse integrated) /
Ableitervorsicherung nicht notwendig
(integrierte Versicherung)

Protection against short circuit / Kurzschlusschutz :



$$I_{sCCR} = 75 \text{ kA}$$

Conductor dimensioning / Anschluss Querschnitte

S1	S2	S3
$\leq 16 \text{ mm}^2$	16 mm ²	16 mm ²
$> 16 \text{ mm}^2$	16 mm ² (*)	16 mm ²

(*) : The installation of all live conductors is required to be short-circuit and earth-fault proof. / Alle aktiven Leiter müssen erd- und kurzschlusssicher verlegt werden.

Remote monitoring / Fernüberwachung



RC contact(s) States / Fernmeldekontakt(e)-Status

SPD is functional/installation is protected /
SPD-Modul(e) funktional/Installation ist geschützt

SPD is unplugged or non-functional/installation is unprotected /
SPD-Modul nicht eingesteckt oder nicht funktional/Installation ist ungeschützt

11 - 12

Closed /
Geschlossen

11 - 14


Open /
Offen

A. C.


max.: 250 V / 1 A

D. C.


max.: 48 V / 0.5 A



Push-in / Drücken



Push-pull / Drücken-Ziehen



5 Replacing cartridges / Austausch von Kartuschen

⚠ WARNING / WARNUNG

RISK OF DAMAGE TO THE DEVICE AND DETERIORATION OF PROTECTION LEVEL

Schneider Electric cannot be held responsible if cartridges other than those recommended by Schneider Electric are used.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage and deterioration of protection level.

GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS UND VERLUST DES SCHUTZNIVEAUS

Schneider Electric kann nicht haftbar gemacht werden, wenn andere als die von Schneider Electric empfohlenen Patronen verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden und/oder Verlust des Schutzniveaus zur Folge haben.

