

# La console murale PLM-WCP PLENA matrix

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Tactile capacitif
- ▶ Sélection de la source
- ▶ Commande du volume
- ▶ Alimenté à partir de PLM-8M8
- ▶ Passage en bus pour une connexion avec un plus grand nombre de pupitres d'appel ou de claviers muraux

La console murale PLM-WCP PLENA matrix est un accessoire du mélangeur/matrice DSP 8 canaux PLM-8M8 PLENA matrix, et comme tout bon accessoire, il dispose d'un design complémentaire esthétique, mais derrière ce design élégant et épuré, se cache un produit tout en substance et en convivialité.

L'installation est extrêmement simple ; alimentée via le CAT 5 standard de la PLM-8M8, cet appareil fait transiter ses communications via RS485, ce qui signifie que plusieurs PLM-WCP peuvent être connectés en bus avec le pupitre d'appel PLM-8CS 8 zones, réduisant ainsi les longueurs de câble et le temps d'installation.

## Fonctions de base

### Commandes et voyants

Les commandes de l'appareil sont toutes tactiles capacitives, et les voyants LED sont blancs, ce qui confère un aspect élégant à l'appareil.

Le bouton de sélection bascule simplement entre chacune des 4 sélections possibles. Il existe 2 configurations, et lors de l'installation, le commutateur DIP à l'arrière de l'appareil peut être défini pour faire de la zone de sélection ; A) 4 entrées microphone/ligne, pour que chacune puisse être

mélangée individuellement dans une zone, ou B) 3 sources de musique distinctes à activer et désactiver.

### Étiquetage

Le marquage de l'appareil est des plus simples. Il suffit d'utiliser le logiciel d'IGU PC pour imprimer les étiquettes. L'impression inclut du texte blanc sur fond noir, de manière à conserver l'esthétique de l'appareil.

## Certifications et accréditations

Sécurité	Conforme à la norme EN 60065
Émissions CEM	Conforme à la norme EN 55103-1
Immunité CEM	Conforme à la norme EN 55103-2
Région	Certification
Europe	CE

## Schémas/Remarques

### Passage en sonde

Les deux appareils de console murale PLM-WCP et PLM-8CS 8 peuvent être connectés en série (connexion en bus), afin de réduire le nombre de trajets de câble à établir dans une installation. Ces deux appareils sont alimentés par le mélangeur/matrice DSP 8 canaux PLM-8M8 PLENA matrix via le même câble CAT 5.

### Support d'installation

L'appareil est conçu pour un montage en surface et livré avec un support mural prévu pour accueillir les clips de l'appareil. Il existe 3 options d'entrées de câble sur l'appareil, afin de simplifier l'installation autant que possible.

## Composants inclus

Quantité	Composants
1	Console murale PLM-WCP
1	Support d'installation
1	Documentation de sécurité

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

<b>Alimentation</b> (fournie par le PLM-8M8)	
Plage de tension	de 30 à 50 Vcc
Consommation	0,5 W
<b>Connecteurs</b>	<b>2 x</b>
Passage en sonde RS485	RJ45

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions du socle (H x l x P)	130 x 100 x 30 mm
Montage	Support de montage en surface
Couleur	Noir trafic (RAL 9017) Argent (RAL 9006)
Poids	Environ 0,13 kg

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 à +45 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

## Informations de commande

### La console murale PLM-WCP PLENA matrix

Connecteur de la console murale, 8 zones.  
Numéro de commande **PLM-WCP**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us