

# Digitus® Multiprise Office 6 prises avec 3 ports USB

DA-70624

EAN 4016032487012



## Multiprise Office 6 prises avec 3 ports USB 2x USB A + 1x USB A, interrupteur Marche/Arrêt, boîtier aluminium

Finie l'époque où vous deviez constamment chercher le chargeur de votre smartphone. La multiprise Office de DIGITUS® met à votre disposition 3 ports USB qui vous permettent par exemple de charger votre smartphone et votre tablette en même temps. Utilisez toutes les prises de sécurité sans aucun problème de connexion. Grâce à l'agencement malin à 45° des prises de courant qui permet également d'utiliser de plus gros blocs d'alimentation et des connecteurs coudés volumineux, sans bloquer ni couvrir les prises connexes. De plus, vous avez la possibilité d'installer la multiprise de plusieurs manières et, si besoin, d'adapter votre site avec la fixation par serrage enfichable des deux côtés. Une fois fixée, la multiprise peut être tournée horizontalement pour un maximum de flexibilité. Protégez-vous et votre famille des chocs électriques grâce à l'obturateur intégré qui permet une meilleure protection contre les contacts des fiches de sécurité. Avec le câble d'alimentation d'une longueur de 1,5 m, vous avez suffisamment de marge pour placer la multiprise où vous avez besoin. Le boîtier en aluminium de haute qualité complète le design élégant de cette multiprise multifonction.

## Multiprise 6 prises avec ports de charge USB pour appareils mobiles dans un boîtier en aluminium de haute qualité

- 6x prises de courant de sécurité en agencement à 45°, également adaptées aux connecteurs coudés volumineux

- 2x ports USB A (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W max.) pour charger les appareils mobiles
- 1x port USB-C (5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A, 20 W max.) pour charger les appareils mobiles
- 2x fixation par serrage pour différentes épaisseurs de plateau (20 – 57 mm)
- Interrupteur de sécurité Marche/Arrêt éclairé
- Protection contre les contacts : Des caches plastiques couvrent les contacts de la prise électrique
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Câble d'alimentation avec fiche de sécurité : 1,5 m
- Tension d'entrée : 110 – 240 VCA
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance de sortie : 3 680 W, 16 A max.
- Dimensions : 44 x 4,5 x 7 cm (L x l x H)
- Poids : 695 g
- Couleur : Argent / noir

### Attributs

- Style: Multiprise

### Package contents

- Multiprise Office 6 prises et 3 ports USB
- 2x fixation par serrage
- Mode d'emploi

### Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Packaging Unit Carton           | 10              | 8.80           | 23.00         | 30.00         | 50.00          | 34,500.00 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 0.88           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00      |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.88           | 6.00          | 48.00         | 10.60          | 3,052.80  |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.73           | 6.00          | 43.50         | 6.50           | 0.00      |

## More images:



## Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de mettre plusieurs prises multiples bout à bout).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)