

Guide de sélection Compteurs d'énergie

www.victronenergy.com



ET112



ET340



EM24



B21



B23/B24

Venus OS prend en charge plusieurs types de compteurs d'énergie, dont certains sont distribués par Victron et d'autres doivent être achetés directement auprès de fabricants tels que Carlo Gavazzi ou ABB.

Les compteurs d'énergie sont utilisés dans les systèmes avec un [dispositif GX](#) pour mesurer la sortie d'un convertisseur photovoltaïque, d'un groupe électrogène CA ou comme compteur de réseau dans une [installation ESS](#). Ils peuvent également être utilisés pour mesurer les consommateurs CA.

La plupart des compteurs d'énergie se connectent à un dispositif GX via RS485, soit par le biais d'une connexion filaire via notre [interface RS485 vers USB](#), soit sans fil via nos [convertisseurs Zigbee vers USB et Zigbee vers RS485](#). Ses données sont ensuite affichées sur un dispositif et sur notre [portail VRM](#). Il est également possible d'utiliser le compteur Ethernet EM24, à condition que le compteur se connecte à un réseau local de manière à ce que le dispositif GX puisse l'atteindre.

Pour faire un choix, déterminez d'abord si vous avez besoin d'un compteur monophasé ou triphasé :

Le choix du compteur d'énergie dépend de l'installation, du nombre de phases que vous souhaitez mesurer et du courant maximal par phase. **Exemples :** Pour un raccordement au réseau triphasé, utilisez un compteur triphasé. Pour un convertisseur PV triphasé, utilisez également un compteur triphasé. Pour un raccordement au réseau monophasé, utilisez un compteur monophasé. Et dans une installation qui dispose d'un raccordement au réseau monophasé, qui comporte également un convertisseur PV devant être mesuré avec un compteur d'énergie, vous pouvez utiliser deux ET112 ou utiliser l'ET340. Si l'application dépasse le courant nominal maximum, utilisez un compteur d'énergie avec des transformateurs de courant. Notez que la plupart des convertisseurs PV sont équipés d'une fonction de « mesure directe » par le système Victron et n'ont donc pas besoin que leur sortie soit mesurée par un compteur d'énergie.

Maintenant, en fonction du courant, sélectionnez l'un des modèles :

Configuration requise	Type de mesure	Solution possible
Monophasé jusqu'à 100 A	Direct/Shunt	ET1XX/EM1XX/ABB B21
Triphasé jusqu'à 65 A/phase	Direct/Shunt	ET340/EM24/EM340/EM540/ABB B23
Monophasé plus de 100 A/phase	Transformateurs de courant (TC)	Non disponible, utilisez une solution TC triphasée
Triphasé plus de 65 A/phase	Transformateurs de courant	EM24*/EM330/EM530/ABB B24

* EM24DINAV53DISX seulement, non distribué par Victron

Dans le cas du EM24, choisissez entre une connexion RS485 et une connexion Ethernet :

Le mode Ethernet présente un avantage dans les installations où un réseau Ethernet est disponible. Plutôt que de devoir tirer un fil RS485 entre le tableau de distribution CA principal et le système de stockage, le réseau Ethernet existant peut être utilisé. L'inconvénient est que cette solution dépend du bon fonctionnement de ce réseau. En cas de problème, le système de stockage passera en mode inactif : passthrough.

Les compteurs EM24, EM3XX, EM5XX et ABB utilisent l'enregistrement vectoriel pour compter l'énergie. Il s'agit de la méthode préférée dans certains pays, comme l'Allemagne et l'Autriche, et dans la plupart des autres pays. Les autres compteurs d'énergie utilisent l'enregistrement arithmétique. Voir [FAQ Q8](#) dans les manuels des compteurs d'énergie Victron pour plus de détails sur les différentes de comptage d'énergie.

Compteur électrique	Manuel	Référence	Affichage	Phases	Courant nominal maximum	Type de mesure	Communication	Remarques
ET112	ET112	REL300100000	Non	1	100 A	Direct/Shunt	RS485	ET112DINAV01XS1X
ET340	ET340	REL300300000	Non	3	65 A par phase	Direct/Shunt	RS485	ET340DINAV23XS1X
EM24 RS485	EM24 RS485	REL200100000	LCD	3	65 A par phase	Direct/Shunt	RS485	EM24DINAV93XS1X
EM24 Ethernet	EM24 Ethernet	REL200200100	LCD	3	65 A par phase 5 A par phase	Direct/Shunt Transformateurs de courant	Ethernet	EM24DINAV23XE1X EM24DINAV53XE1X ³
Autres compteurs d'énergie avec prise en charge du micrologiciel GX								
EM111	EM111	Non stocké	LCD	1	45 A	Direct/Shunt	RS485	
EM112	EM112	Non stocké	LCD	1	100 A	Direct/Shunt	RS485	
EM330 ¹	EM330	Non stocké	LCD	3	5 A par phase	Transformateurs de courant	RS485	EM330DINAV53HS1X27 EM330DINAV53HS1PFB27
EM340 ¹	EM340	Non stocké	LCD	3	65 A par phase	Direct/Shunt	RS485	EM340DINAV23XS1X27 EM340DINAV23XS1PFB27
EM530 ¹	EM530	Non stocké	LCD	3	5 A par phase	Transformateurs de courant	RS485	EM530DINAV53XS1X EM530DINAV53XS1PFC
EM540 ¹	EM540	Non stocké	LCD	3	65 A par phase	Direct/Shunt	RS485	EM540DINAV23XS1X EM540DINAV23XS1PFC
ABB B21 ^{1,2}	B21	Non stocké	LCD	1	65 A	Direct/Shunt	RS485	2CMA100155R1000 argent
ABB B23 ^{1,2}	B23	Non stocké	LCD	3	65 A par phase	Direct/Shunt	RS485	2CMA100169R1000 argent
ABB B24 ^{1,2}	B24	Non stocké	LCD	3	6 A par phase	Transformateurs de courant	RS485	2CMA100183R1000 argent

¹ certains modèles sont pris en charge - ² Connexion Zigbee non prise en charge - ³ non distribué par Victron