



EcoDim ECO-DIM.06 Variateur à prise LED Z-Wave 0-100W phase off

Numéro d'article 146616

ECO DIM ECO-DIM.06 Variateur à prise LED Z-Wave 0-100W Coupure de phase arrière Push/turn et système domotique

Le variateur à prise LED ECO-DIM.06 Z-Wave est le variateur idéal si vous souhaitez pouvoir varier l'intensité d'une lampe avec une prise Euro rapidement et sans tracas. Vous branchez ce variateur enfichable dans la prise, branchez la lampe puis tamisez la lampe avec le bouton poussoir/tournant ou un système domotique Z-Wave de votre choix. Avec le réglage MIN, vous définissez le niveau de lumière minimum.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)#EG000013
Classe ETIM	Variateur de lumière#EC000025
Code produit	146616
Marque	EcoDim
Nom série de produits	Dimmers
Type de produit	0-100W R,C Z-Wave

Attributs de classification

assemblage	fiche d'adaptation
type de commande	bouton tournant/bouton-poussoir
nombre de modules (construction modulaire)	1
Commande d'applications par Bluetooth	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Oui
variateur de série	Non
type de charge	universel et retrofit LED
entrée de poste auxiliaire	Non
mémoire de valeurs de luminosité	Oui
utilisable avec un bouton	Non
utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
utilisable avec un détecteur de présence	Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
utilisable avec un bouton radio	Non
utilisable avec un bouton IR	Non
type de montage	autre
type de fixation	autre
matériau	plastique
qualité du matériau	thermoplastique
sans halogène	Oui
traitement de surface	non traité
finition de la surface	brillant
couleur	blanc
numéro RAL (équivalent)	9010
transparent	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK00
tension nominale [V]	230 - 230
fréquence [Hz]	50 - 60
tension de commande [V]	230 - 230
puissance nominale charge ohmique/résistive [W]	200 - 200
puissance nominale de charge inductive [VA]	0 - 0
puissance nominale de charge capacitive [VA]	200 - 200
puissance max. de commutation LED [W]	100
type de raccordement	autre
largeur d'appareil [mm]	110
hauteur d'appareil [mm]	48
profondeur d'appareil [mm]	40
Profondeur minimale de la boîte d'encastrement [mm]	40
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Oui
compatible IFTTT	Non

