

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Boîte de connexion avec alimentation DALI et Interface DALI-USB intégrée à installer dans les mâts et pour utilisation dans ce nouveau concept modulaire du balise à LED.

Description du produit

Boîte de connexion selon
DIN VDE 0660 · Teil 505 et DIN 43628
Boîtier fabriqué en matière plastique
résistant aux chocs
Protection contre le feu selon UL94-V2
Couvercle du boîtier vissé
2 trous de fixation diamètre $\varnothing 7$ mm
Entraxe 275 mm
pour l'installation dans les mâts $\varnothing \geq 120$ mm
Dimensions de la porte 80 x 300 mm
3 entrées de câble avec joint en plastique en
deux parties et collier anti-traction intégré pour
câble réseau 5 x 16[□]
2 entrées de câble de raccordement avec
nipple d'étanchéité pour câble du luminaire
5 x 1,5[□]
Porte fusible avec fusible à fil fin
5 A lent $\varnothing 5 \times 20$ mm

Interface DALI-USB

Circulation des données bidirectionnelle
Adressage, configuration, interrogations
du statut, instructions de paramétrage des
composants DALI
Surveillance de la communication par bus DALI
Câble USB (USB-A / USB-MINI) fourni
Consommation électrique
DALI : 6 mA, USB : 10 mA

L'alimentation DALI

Plage de tension de sortie DALI
12-20,5 V DC, type 16 V
courant de sortie maximal 250 mA
courant de sortie garanti 220 mA
Puissance absorbée : 5,3 W
Bouton-poussoir (Test) pour le test de
fonctionnement
Température ambiante -20 °C à +55 °C

Degré de protection IP 54

Protection contre la poussière et les projections
d'eau

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,85 kg

Logiciel de configuration :

Le logiciel DALI Cockpit pratique
pour configurer les systèmes DALI
et surveiller la communication sur le bus DALI
peut être téléchargé sur notre site internet :
<https://www.bega.com/dali-cockpit>

