

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Répartiteur avec 5 prises de raccordement pour connecter des luminaires BEGA UniLink® Play, des rallonges ou des répartiteurs supplémentaires. Le répartiteur à cinq sorties est conçu pour des utilisations au-dessus du sol et ne doit pas être enterré.

Un bloc d'alimentation à commander séparément et la fiche secteur correspondante sont nécessaires pour le raccordement du système BEGA UniLink® Play au réseau électrique – voir accessoires.

Description du produit

Le boîtier est en matière synthétique.

Couleur : noir

Boîtier intérieur rempli de gel

1 connection d'entrée à fiche

5 connections de sortie à fiche

Entrées et sorties avec couvercles de fermeture à visser

48 V = DC

Classe de protection III

Degré de protection IP 67

Étanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,35 kg

Accessoires

71 321 Bloc d'alimentation
BEGA UniLink® Play
primaire : 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
secondaire : 48 V DC · 0-100 W

71 322 BEGA UniLink® Play
Rallonge de 5 m

71 323 BEGA UniLink® Play
Rallonge de 10 m

71 324 BEGA UniLink® Play
Rallonge de 20 m

71 327 BEGA UniLink® Play Smart Link

71 180 Type de fiche F / E : système répandu en Allemagne et en Europe

71 181 Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »)

71 182 Type de fiche J : système répandu en Suisse et Liechtenstein

71 183 Type de fiche L : système répandu en Italie

71 184 Type de fiche K : système répandu en Danemark et en Groenland

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

