


**BEGA****84 919**

Gartenleuchte BEGA UniLink  
 Garden luminaire BEGA UniLink  
 Luminaire de jardin BEGA UniLink

IP 65

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Ortsveränderliche Gartenleuchte BEGA UniLink für den privaten Bereich mit fünf Meter langer Anschlussleitung und einer wasserdichten Steckverbindung.

Mit mundgeblasenem dreischichtigem Opalglas für eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung.

Für den Anschluss der Leuchte ist ein separat zu bestellender Netzstecker erforderlich.

Die landesüblichen Netzstecker mit 0,5 m Anschlussleitung sowie Verlängerungsleitungen und Fünffach-Verteiler stehen als Ergänzungsteile zur Verfügung.

**Produktbeschreibung**

Gehäuse und Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Opalglas mit Gewinde

Silikondichtung

5 m Anschlussleitung

X05RN-F FEP 2 × 1<sup>□</sup> + 1G2,5<sup>□</sup> mit

Steckverbindung

BEGA Ultimate Driver®

LED-Netzteil

220-240 V ~ 50/60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

Schlagfestigkeit IK06

Schutz gegen mechanische

Schläge < 1 Joule

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,2 kg

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung 1,9 W

Leuchten-Anschlussleistung 2,6 W

Bemessungstemperatur  $t_a = 25 \text{ °C}$

Umgebungstemperatur  $t_{a,max} = 55 \text{ °C}$

**84 919 K3**

Modul-Bezeichnung LED-0684/830

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Modul-Lichtstrom 295 lm

Leuchten-Lichtstrom 236 lm

Leuchten-Lichtausbeute 90,8 lm/W

**Instructions for use****Application**

Portable garden luminaire BEGA UniLink for private sectors with connecting cable measuring five metres in length and a water-tight plug connector.

Luminaire with opal glass for a soft and uniform light distribution.

A separate mains plug must be ordered in order to connect the luminaire to the mains.

The various country-specific mains plugs with 0.5 m connecting cable, as well as extension cables and five-way distribution boxes are available as accessories.

**Product description**

Housing and earth spike made of glass fibre reinforced synthetic material

Opal glass with screw neck

Silicone gasket

5 m mains supply cable

X05RN-F FEP 2 × 1<sup>□</sup> + 1G2,5<sup>□</sup> with plug-in

connector

BEGA Ultimate Driver®

LED power supply unit

220-240 V ~ 50/60 Hz

Safety class I

Protection class IP 65

Dust-tight and protection against water jets

Impact strength IK06

Protection against mechanical

impacts < 1 joule

CE – Conformity mark

Weight: 1.2 kg

**Lamp**

Module connected wattage 1.9 W

Luminaire connected wattage 2.6 W

Rated temperature  $t_a = 25 \text{ °C}$

Ambient temperature  $t_{a,max} = 55 \text{ °C}$

**84 919 K3**

Module designation LED-0684/830

Colour temperature 3000 K

Colour rendering index CRI > 80

Module luminous flux 295 lm

Luminaire luminous flux 236 lm

Luminaire luminous efficiency 90,8 lm/W

**Fiche d'utilisation****Application**

Luminaire de jardin BEGA UniLink mobile pour usage privé avec câble de raccordement de cinq mètres de long et un connecteur étanche. Luminaire avec verre opale pour une répartition lumineuse douce et uniforme.

Pour brancher le luminaire, une fiche réseau à commander séparément est nécessaire.

Les fiches réseau nationales conventionnelles avec câble de raccordement de 0,5 m ainsi que les rallonges et répartiteurs à cinq sorties sont disponibles comme pièces complémentaires.

**Description du produit**

Boîtier et piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

Verre opale avec pas de vis

Joint silicone

5 m de câble

X05RN-F FEP 2 × 1<sup>□</sup> + 1G2,5<sup>□</sup> avec

connecteur à fiche

BEGA Ultimate Driver®

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 50/60 Hz

Classe de protection I

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK06

Protection contre les chocs

mécaniques < 1 joule

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,2 kg

**Lampe**

Puissance raccordée du module 1,9 W

Puissance raccordée du luminaire 2,6 W

Température de référence  $t_a = 25 \text{ °C}$

Température d'ambiance  $t_{a,max} = 55 \text{ °C}$

**84 919 K3**

Marquage des modules LED-0684/830

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 80

Flux lumineux du module 295 lm

Flux lumineux du luminaire 236 lm

Rendement lum. d'un luminaire 90,8 lm/W

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Gesamtbelastung

Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Beleuchtungsanlage, dass die max. Stromaufnahme von 6A nicht überschritten wird. Angaben zur Stromaufnahme finden Sie in den Gebrauchsanweisungen und Datenblättern aller BEGA UniLink Leuchten.

Stromaufnahme 84 919: 0,03 A

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Achtung:

Das Verbinden und Trennen der BEGA UniLink Steckverbindungen darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

## Montage

Leuchte mit Erdspeiß senkrecht in das Erdreich eindrücken, bis Standsicherheit erreicht ist. Falls erforderlich, Erdreich im Bereich des Erdspeißes verdichten.

Um die maximale Lebensdauer der elektrischen Bauteile zu gewährleisten, muss der beiliegende Trockenmittelbeutel unbedingt in die Leuchte eingesetzt werden. Den Trockenmittelbeutel aus der Folienverpackung nehmen und ihn unmittelbar vor dem endgültigen Verschließen der Leuchte an der durch den roten Hinweiszettel gekennzeichneten Stelle positionieren.

Glas mit Dichtung in das Leuchtengehäuse einschrauben. Auf festen Sitz des Glases achten.

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern. Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

## Wartung

Die Anschlussleitung ist auf äußere Beschädigungen zu prüfen und darf nur durch eine Elektro-Fachkraft ersetzt werden.

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Total load

When assembling your lighting system, please ensure that the max. power consumption of 6A is not exceeded. Information on power consumption can be found in the instructions for use and data sheets for all BEGA UniLink luminaires.

Power consumption 84 919: 0,03 A

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Caution:

The BEGA UniLink plug connectors may only be connected and disconnected in a voltage-free state.

## Installation

Press the luminaire with earth spike vertically into the soil until stability is achieved. If necessary, compact soil around the earth spike.

In order to guarantee the maximum service life of the electrical components, the enclosed desiccant pouch must be placed in the luminaire. Remove the desiccant pouch from the foil packaging and place it in the position marked by the red information label immediately before finally closing the luminaire.

Screw glass with gasket into luminaire housing. Make sure that the glass is fitted tightly.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits. Do not use high pressure cleaners.

## Maintenance

The connecting cable must be checked for external damage and may only be replaced by a qualified electrician.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Charge maximale

Lors de la conception de votre installation d'éclairage, veillez à ne pas dépasser la consommation électrique maximale de 6 A. Les indications de consommation électrique figurent dans les fiches d'utilisation et les descriptifs techniques de tous les luminaires BEGA UniLink.

Consommation électrique 84 919 : 0,03 A

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Attention :

La connexion et déconnexion des connecteurs BEGA UniLink ne doivent se faire qu'à l'état hors tension.

## Installation

Enfoncer le luminaire avec piquet verticalement dans le sol jusqu'à atteindre une bonne stabilité. Le cas échéant, bien tasser le sol autour du piquet.

Afin de garantir une durée de vie maximale des composants électriques, le sachet dessiccant fourni doit être impérativement inséré dans le luminaire. Retirer le sachet dessiccant du film d'emballage et le placer immédiatement à l'endroit indiqué par l'étiquette rouge, juste avant de fermer définitivement le luminaire.

Visser le verre avec le joint dans le luminaire. Vérifier que le verre est bien fixé.

## Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et le débarrasser des dépôts et des souillures. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## Maintenance

Vérifier que le câble de raccordement n'est pas endommagé. Le câble ne doit être remplacé que par un électricien agréé.

### Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.

Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

### Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.

The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.

Defective glass must be replaced. Close the luminaire.

### Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.

Un verre endommagé doit être remplacé. Fermer le luminaire.

### Ergänzungsteile

0,5 m Anschlussleitung mit landesüblichen Netzsteckern

**71 180** Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System

**71 181** Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System

**71 182** Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System

**71 183** Steckertyp L: in Italien und Griechenland verbreitetes System

**71 184** Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System

**71 186** BEGA UniLink Verlängerungsleitung 5 m

**71 187** BEGA UniLink Verlängerungsleitung 10 m

**71 188** BEGA UniLink Verlängerungsleitung 20 m

**71 247** Anschlussleitung 5 m mit freien Leitungsenden

**71 256** Anschlussleitung 0,5 m mit freien Leitungsenden

**71 189** BEGA UniLink Fünffach-Verteiler

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

### Accessories

0.5 m connecting cable with country-specific mains plugs

**71 180** Plug type F / E: system common in Germany and Europe

**71 181** Plug type G: system used in Great Britain („Commonwealth plug“)

**71 182** Plug type J: system common in Switzerland and Liechtenstein

**71 183** Plug type L: system common in Italy and Greece

**71 184** Plug type K: system common in Denmark and Greenland

**71 186** BEGA UniLink Extension cable 5 m

**71 187** BEGA UniLink Extension cable 10 m

**71 188** BEGA UniLink Extension cable 20 m

**71 247** Connecting cable 5 m with free line ends

**71 256** Connecting cable 0.5 m with free line ends

**71 189** BEGA UniLink Five-way distribution box

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

### Accessoires

Câble de raccordement de 0,5 m avec fiches réseau nationales usuelles

**71 180** Type de fiche F / E : système répandu en Allemagne et en Europe

**71 181** Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »)

**71 182** Type de fiche J : système répandu en Suisse et Liechtenstein

**71 183** Type de fiche L : système répandu en Italie et en Grèce

**71 184** Type de fiche K: système répandu en Danemark et en Groenland

**71 186** BEGA Rallonge UniLink de 5 m

**71 187** BEGA Rallonge UniLink de 10 m

**71 188** BEGA Rallonge UniLink de 20 m

**71 247** Câble de raccordement 5 m avec extrémités des fils dénudées

**71 256** Câble de raccordement 0,5 m avec extrémités des fils dénudées

**71 189** BEGA Répartiteur UniLink à 5 sorties

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

### Ersatzteile

Ersatzglas mit Dichtung	11 002 715 41
LED-Netzteil	DEV-0292/350
LED-Modul 3000 K	LED-0684/830

### Spares

Spare glass with gasket	11 002 715 41
LED power supply unit	DEV-0292/350
LED module 3000 K	LED-0684/830

### Pièces de rechange

Verre de rechange avec joint	11 002 715 41
Bloc d'alimentation LED	DEV-0292/350
Module LED 3000 K	LED-0684/830