

### Maxi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

# Maxi Rotating 115-230VAC YE



N° de l'article:	262.340.60	$\overline{\alpha}$		c(UL)us	UK
Série:	EvoSIGNAL	$\mathcal{M}$	7)	c <b>GL</b> ) us	CA

DONNÉES MÉCANIQUES		
Hauteur	173 mm	
Diamètre	120 mm	
Matériaux	PC PC/ABS	
Couleur de la calotte	Jaune	
Couleur du boîtier	Gris	
Indice de protection	IP66	
Raccordement	Borne PushIn	
Section des torons minimale	0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG	
Section des torons maximale	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG	
Type de fixation	Adaptateur nécessaire	
Température minimum de servic	-30°C	
Température maximum de servic	+60°C	
Poids avec emballage	544 g	
Poids du produit	444 g	

DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Alimentation de fonctionnement	115-230V	
Type de tension de service	AC	
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V	
Tolérance de tension	+/- 10%	
Alimentation nominale	230 VAC	
Courant nominal de service	170 mA	
Courant d'appel nominal	<6000 mA	
Classe de protection	Classe de protection 2	
Degré de pollution	3	
Catégorie de surtension	II	
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V	

DONNÉES OPTIQUES		
Source de lumière	LED	
Couleur de lumière	Jaune	
Image de signal optique	Rotatif	
Durée de vie optique	min. 50 000 h	
Nombre de tours	180 U/min	
Durée tout et rien [ms]	550N, 2780FF	

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.




### Maxi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

# Maxi Rotating 115-230VAC YE

Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTF-valeur [années]	242

#### **DESSIN**



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.