



Référence Gewiss	N. PRISES NF			N. PRISES IEC309				PROTECTION GÉNÉRALE 30mA			ALIMENTATION DU COFFRET	
	16A	20A		16A		32A		N. pôles	In (A)	Coup de poing AU		
	2P+ ⊕	3P+ ⊕	3P+N+ ⊕	2P+ ⊕	3P+ ⊕	3P+N+ ⊕	3P+ ⊕					3P+N+ ⊕
<b>COFFRETS 3 PRISES</b>												
FR 60 151	3								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 217				3					2P	16	-	Câble + fiche
<b>COFFRETS 3 PRISES - HABILLAGE ANTICHOCS</b>												
FR 91 269	3								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 223				3					2P	16	-	Câble + fiche
<b>COFFRETS 4 PRISES</b>												
FR 60 223	4								2P	16	-	Câble + fiche
GW 68 216				4					2P	16	-	Câble + fiche
FR 60 225	4								2P	16	■	Bornier
FR 60 226	4								2P	16	■	Câble + fiche
FR 60 148	4								2P	40	■	Directe
FR 60 224	3			1					2P	16	■	Directe
FR 60 272	3			1					2P	16	■	Câble + fiche
FR 60 227	4								4P	16	■	Directe
FR 60 228	3					1			4P	16	■	Directe
<b>COFFRETS 5 PRISES</b>												
FR 60 229	4	1							4P	32A	■	Bornier
FR 60 230	4	1							4P	40A	■	Câble + fiche
FR 60 156	4	1							4P	40A	■	Directe
FR 60 147	4		1						4P	40A	■	Directe
FR 60 154	4					1			4P	40A	■	Directe
FR 60 232	4						1		4P	40A	■	Directe
FR 60 155	4							1	4P	40A	■	Directe
FR 60 234	3						1	1	4P	32A	■	Bornier
<b>COFFRETS 6 PRISES</b>												
FR 60 152	6								2P	16A	-	Câble + fiche
FR 60 153	6								4P	25A	■	Directe
FR 60 158	4				2				4P	40A	■	Directe
FR 60 159	3				2		1		4P	63A	■	Directe
<b>COFFRETS 7 PRISES</b>												
FR 60 238	4			1		2			4P	40A	■	Directe
FR 60 239	4			1		1		1	4P	63A	■	Directe
<b>COFFRETS 8 PRISES</b>												
FR 60 235	8								4P	40A	■	Directe

FR60230



**COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC MUNI D'UN CÂBLE ET FICHE NF - IP44**



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise NF 3P+T 20A	Condit. Emb.
FR 60 230	4	1	1

**PROTECTIONS:**

- 1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
- 2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A;
- 1 disjoncteur magnétothermique 3P 20A.

**ÉQUIPEMENT :** 3 mètres câble H07 RN-F 5x6 mm<sup>2</sup> et fiche IEC309 3P+N+T 32A 400 V; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60156



**COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44**



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise NF 3P+T 20A	Condit. Emb.
FR 60 156	4	1	1/3

**PROTECTIONS:**

- 1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
- 2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;
- 1 disjoncteur magnétothermique 3P 20A courbe.

**ÉQUIPEMENT :** coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60147



**COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 12 ASC - IP44 (SUPPORT EN OPTION)**



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise NF 3P+N+T 20A	Condit. Emb.
FR 60 147	4	1	1

**PROTECTIONS:**

- 1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
- 2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;
- 1 disjoncteur magnétothermique 4P 20A courbe.

**ÉQUIPEMENT :** coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

SÉRIE 68 ASC

FR60154



**COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44**



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise 3P+N+T 16A	Condit. Emb.
FR 60 154	4	1	1

**PROTECTIONS:**

- 1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
- 2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;
- 1 disjoncteur magnétothermique 4P 16A courbe C.

**ÉQUIPEMENT:** coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60232



**COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44**



Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise 3P+T 32A	Prise 3P+N+T 32A	Condit. Emb.
FR 60 232	4	1		1

SUITE PAGE SUIVANTE

(À SUIVRE)

### COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44

Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise 3P+T 32A	Prise 3P+N+T 32A	Condit. Emb.
FR 60 155	4		1	1

**PROTECTIONS:**

**FR60232**

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;  
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C;  
1 disjoncteur magnétothermique 3P 32A courbe C.

**FR60155**

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;  
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C;  
1 disjoncteur magnétothermique 4P 32A courbe C.

**ÉQUIPEMENT:** coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60234



### COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44

Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise 3P+N+T 16A	Prise 3P+N+T 32A	Condit. Emb.
FR 60 234	3	1	1	1

**PROTECTIONS:**

1 disjoncteur magnétothermique 4P 32A 0,03A type AC;  
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C;  
1 disjoncteur magnétothermique 4P 16A courbe C.

**ÉQUIPEMENT:** bornier d'alimentation avec repiquage; 2 presse-étoupe; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

## Q-DIN 18 - COFFRETS PORTABLES

FR60235



### COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 18 ASC - IP55

Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Condit. Emb.
FR 60 235	8	1/2

**PROTECTIONS:**

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;  
4 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C.

**ÉQUIPEMENT :** 1 presse-étoupe; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60158



### COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 18 ASC - IP44

Code	Prise NF 2P+T 10/16A	Prise 3P+T 16A	Condit. Emb.
FR 60 158	4	2	1/2

**PROTECTIONS:**

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;  
2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;  
2 disjoncteurs magnétothermiques 3P 16A courbe C.

**ÉQUIPEMENT :** coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

**ACCESSOIRE EN OPTION:** support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.