



| Référence Gewiss | N. PRISES NF | | | N. PRISES IEC309 | | | | PROTECTION GÉNÉRALE 30mA | | | ALIMENTATION DU COFFRET | |
|--|--------------|------|--------|------------------|------|--------|------|--------------------------|--------|------------------|-------------------------|---------------|
| | 16A | 20A | | 16A | | 32A | | N. pôles | In (A) | Coup de poing AU | | |
| | 2P+⊕ | 3P+⊕ | 3P+N+⊕ | 2P+⊕ | 3P+⊕ | 3P+N+⊕ | 3P+⊕ | | | | | 3P+N+⊕ |
| COFFRETS 3 PRISES | | | | | | | | | | | | |
| FR 60 151 | 3 | | | | | | | | 2P | 16 | - | Câble + fiche |
| GW 68 217 | | | | 3 | | | | | 2P | 16 | - | Câble + fiche |
| COFFRETS 3 PRISES - HABILLAGE ANTICHOCS | | | | | | | | | | | | |
| FR 91 269 | 3 | | | | | | | | 2P | 16 | - | Câble + fiche |
| GW 68 223 | | | | 3 | | | | | 2P | 16 | - | Câble + fiche |
| COFFRETS 4 PRISES | | | | | | | | | | | | |
| FR 60 223 | 4 | | | | | | | | 2P | 16 | - | Câble + fiche |
| GW 68 216 | | | | 4 | | | | | 2P | 16 | - | Câble + fiche |
| FR 60 225 | 4 | | | | | | | | 2P | 16 | ■ | Bornier |
| FR 60 226 | 4 | | | | | | | | 2P | 16 | ■ | Câble + fiche |
| FR 60 148 | 4 | | | | | | | | 2P | 40 | ■ | Directe |
| FR 60 224 | 3 | | | 1 | | | | | 2P | 16 | ■ | Directe |
| FR 60 272 | 3 | | | 1 | | | | | 2P | 16 | ■ | Câble + fiche |
| FR 60 227 | 4 | | | | | | | | 4P | 16 | ■ | Directe |
| FR 60 228 | 3 | | | | | 1 | | | 4P | 16 | ■ | Directe |
| COFFRETS 5 PRISES | | | | | | | | | | | | |
| FR 60 229 | 4 | 1 | | | | | | | 4P | 32A | ■ | Bornier |
| FR 60 230 | 4 | 1 | | | | | | | 4P | 40A | ■ | Câble + fiche |
| FR 60 156 | 4 | 1 | | | | | | | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 147 | 4 | | 1 | | | | | | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 154 | 4 | | | | | 1 | | | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 232 | 4 | | | | | | 1 | | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 155 | 4 | | | | | | | 1 | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 234 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 4P | 32A | ■ | Bornier |
| COFFRETS 6 PRISES | | | | | | | | | | | | |
| FR 60 152 | 6 | | | | | | | | 2P | 16A | - | Câble + fiche |
| FR 60 153 | 6 | | | | | | | | 4P | 25A | ■ | Directe |
| FR 60 158 | 4 | | | | 2 | | | | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 159 | 3 | | | | 2 | | 1 | | 4P | 63A | ■ | Directe |
| COFFRETS 7 PRISES | | | | | | | | | | | | |
| FR 60 238 | 4 | | | 1 | | 2 | | | 4P | 40A | ■ | Directe |
| FR 60 239 | 4 | | | 1 | | 1 | | 1 | 4P | 63A | ■ | Directe |
| COFFRETS 8 PRISES | | | | | | | | | | | | |
| FR 60 235 | 8 | | | | | | | | 4P | 40A | ■ | Directe |

(À SUIVRE)

COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44

| Code | Prise NF 2P+T 10/16A | Prise 3P+T 32A | Prise 3P+N+T 32A | Condit. Emb. |
|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| FR 60 155 | 4 | | 1 | 1 |

PROTECTIONS:

FR60232

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C;
1 disjoncteur magnétothermique 3P 32A courbe C.

FR60155

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C;
1 disjoncteur magnétothermique 4P 32A courbe C.

ÉQUIPEMENT: coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60234



COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 12 ASC - IP44

| Code | Prise NF 2P+T 10/16A | Prise 3P+N+T 16A | Prise 3P+N+T 32A | Condit. Emb. |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| FR 60 234 | 3 | 1 | 1 | 1 |

PROTECTIONS:

1 disjoncteur magnétothermique 4P 32A 0,03A type AC;
1 disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C;
1 disjoncteur magnétothermique 4P 16A courbe C.

ÉQUIPEMENT: bornier d'alimentation avec repiquage; 2 presse-étoupe; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

Q-DIN 18 - COFFRETS PORTABLES

FR60235



COFFRET ÉTANCHE Q-DIN 18 ASC - IP55

| Code | Prise NF 2P+T 10/16A | Condit. Emb. |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| FR 60 235 | 8 | 1/2 |

PROTECTIONS:

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
4 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C.

ÉQUIPEMENT: 1 presse-étoupe; coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.

FR60158



COFFRET PROTÉGÉ Q-DIN 18 ASC - IP44

| Code | Prise NF 2P+T 10/16A | Prise 3P+T 16A | Condit. Emb. |
|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| FR 60 158 | 4 | 2 | 1/2 |

PROTECTIONS:

1 interrupteur différentiel 4P 40A 0,03A type AC;
2 disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C;
2 disjoncteurs magnétothermiques 3P 16A courbe C.

ÉQUIPEMENT: coup de poing d'arrêt d'urgence; voyant de présence tension.

ACCESSOIRE EN OPTION: support mobile avec enrouleur GW68433 ou GW68432.