



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Mise en service du carillon : bouton CHIME sur position ON
- Mise en priorité du microphone ACBAMPTTRJ : bouton PRIORITY sur position On
- Activation du 24 V aux bornes des amplis ACBAM120RJ, ACBAM240RJ et ACBAM480 : Bouton PRIORITY sur position ON
- Possibilité de cascader les pupitres AMPPTTRJ maximum 10 unités.
- Gestion des priorités des pupitres : mettre bouton Master sur ON et le bouton des autres pupitres sur position SLAVE.

Caractéristiques générales

NIVEAU ENTREE MICRO	+ 4dBu / 600 Ohms bal
NIVEAU SORTIE	+ 4dBu / 600 Ohms bal
REPONSE EN FREQUENCE	20 hz / 20 KHz
THD	0,03 %
RS485	Carte de Priorité
CONSOMMATION	3,6 W
ALIMENTATION	24 V
MATIERE	métal
DIMENSIONS	126 / 51 / 156
POIDS	0,8 Kg