

# Pack alarme 8 zones sans fil avec box maison connectée

Pack Tyxal+ Connect • réf.6410199



## Dites le à vos clients

- Pilotez votre alarme depuis votre smartphone grâce à l'appli Tydom
- Dissuadez les intrus grâce à la puissante sirène d'alarme
- Ajoutez des caméras Tycam Home et Guard sans abonnement, synchronisez les caméras à l'alarme et déclencher la sirène de la centrale à distance
- Pilotage d'automatismes (portail, éclairage) avec les télécommandes porte-clé

## Fonctions

- Protection de 1 à 8 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)
- Détections volumétrique et périmétrique
- Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
- Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom



## + Installateur

- Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
- Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

## Caractéristiques techniques

### Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

|                                             |                     |                                        |                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                  | H:269 L:176 P:60 mm | Indice IP                              | 40                                                         |
| Mode de pose                                | à visser            | Autoprotection                         | A l'ouverture<br>A l'arrachement                           |
| Puissance sonore de la sirène intégrée (dB) | 109 dBA (+/-2 dB)   | Type de tonalité de la sirène intégrée | Intrusion<br>Incendie<br>Technique<br>Carillon<br>Détresse |
| Type d'alimentation                         | Piles               | Nombre maximum de périphériques        | 50                                                         |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Technologie de communication</b> | X3D |
|-------------------------------------|-----|

#### Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

|                            |                   |                                     |                                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensions</b>          | H:98 L:21 P:25 mm | <b>Indice IP</b>                    | 30                               |
| <b>Mode de pose</b>        | à visser          | <b>Autoprotection</b>               | A l'ouverture<br>A l'arrachement |
| <b>Type d'alimentation</b> | Piles             | <b>Technologie de communication</b> | X3D                              |

#### Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

|                                   |                                                                            |                                     |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                 | H:68 L:77 P:45 mm                                                          | <b>Indice IP</b>                    | 30                               |
| <b>Mode de pose</b>               | à visser                                                                   | <b>Autoprotection</b>               | A l'ouverture<br>A l'arrachement |
| <b>Portée de la détection (m)</b> | 0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux | <b>Angle de vue horizontal (°)</b>  | 90                               |
| <b>Type d'alimentation</b>        | Piles                                                                      | <b>Technologie de communication</b> | X3D                              |

#### Sirène extérieure SEF2 Tyxal+ (x1)

|                              |                     |                         |                                                 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>            | H:250 L:220 P:78 mm | <b>Indice IP</b>        | 44                                              |
| <b>Mode de pose</b>          | à visser            | <b>Autoprotection</b>   | A l'ouverture<br>A l'arrachement                |
| <b>Puissance sonore (dB)</b> | 103                 | <b>Type de tonalité</b> | Intrusion<br>Pré-alarme<br>Incendie<br>Détresse |
| <b>Type d'alimentation</b>   | Batterie            | <b>Type de bornier</b>  | débrochable                                     |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Technologie de communication</b> | X3D |
|-------------------------------------|-----|

#### Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

|                                            |                  |                                                      |       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Dimensions</b>                          | H:42 L:65 P:8 mm | <b>Indice IP</b>                                     | 32    |
| <b>Autoprotection</b>                      | Non              | <b>Type d'alimentation</b>                           | Piles |
| <b>Nombre maximum de voies automatisme</b> | 2                | <b>Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)</b> | 16    |
| <b>Technologie de communication</b>        | X3D              |                                                      |       |

#### Tydom Home (x1)

|                                     |                     |                                     |                      |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensions</b>                   | H:100 L:100 P:26 mm | <b>Indice IP</b>                    | 30                   |
| <b>Mode de pose</b>                 | à poser sur meuble  | <b>Technologie de communication</b> | X2D<br>X3D<br>ZigBee |
| <b>Nombre maximum d'équipements</b> | 136                 | <b>Type d'alimentation</b>          | Secteur              |
| <b>Longueur du câble fourni (m)</b> | 1.50                |                                     |                      |

#### Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

|                     |                  |                  |    |
|---------------------|------------------|------------------|----|
| <b>Dimensions</b>   | H:64 L:62 P:1 mm | <b>Indice IP</b> | 30 |
| <b>Mode de pose</b> | à clipser        |                  |    |

#### Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

|                   |                  |                  |    |
|-------------------|------------------|------------------|----|
| <b>Dimensions</b> | H:64 L:62 P:1 mm | <b>Indice IP</b> | 30 |
|-------------------|------------------|------------------|----|

**Mode de pose**

à clipser