

PR-22+

Récepteur infrarouge bicanal et de boucle magnétique



- Le PR-22+ (avec AGC contrôle automatique de gain) comporte deux modules de réception pour les signaux de boucle magnétique et les signaux infrarouges.
- La prise audio de 3,5 mm permet de raccorder différents composants audio tels que les casques d'écoute, les oreillettes, les colliers magnétiques ou les cordons monaural/binaural etc.
- Le PR-22+ fonctionnant sur accus, une station de charge est à prévoir.

Modèle	PR-22+
Bande passante audio	15 - 20 000 Hz
THD	< 1 %
Rapport Signal / Bruit	60 dB
Intensité sonore max.	120 dBA
Réglages	Interrupteur marche/arrêt - Mollettes de réglage de tonalité et de volume Commutation du mode de réception (boucle magnétique/ infrarouge)
Alimentation	2 accus 1,2 V 750 mAh AAA
Dimensions (LxHxP)	75 x 68 x 22 mm
Coloris	Noir
Accessoires inclus	1 récepteur Combi - 2 accus 1,2V 750 mAh AAA - 1 dragonne tour de cou
Poids	environ 60 g (avec accus)

Stations de charge pour PR-22+

Modèle	STATION 1 PR-22	STATION 5 PR-22
Coloris	NOIR	
Compartiments	1	5
Alimentation	Bloc secteur 230 V AC / 12 V DC	
Dimensions (LxHxP)	137 x 38 x 89 mm	325 x 60 x 260 mm
Poids	110 g	640 g



STATION 1 PR-22

Collier magnétique

COLLIER MAGNÉTIQUE : collier magnétique avec Jack mono (cordon : 50 cm)



STATION 5 PR-22