

LA-90

Système de boucle magnétique portative pour guichet



- Compatible : - prothèses auditives
- implants cochléaires
- récepteurs à induction
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
- Simple d'utilisation
- Insert personnalisable
- Conforme à la norme EN 60118-4

- La boucle magnétique portative LA-90 est destinée aux personnes présentant une déficience auditive. Cet appareil s'adapte très bien dans les lieux recevant du public, c'est-à-dire partout où la parole est décisive.
- La mise en service est simple et rapide, il suffit de raccorder le système au secteur et de le placer entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position "T" ou "MT".
- Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le récepteur stéthoscopique LPU-1.

- La captation de la voix peut s'effectuer de deux manières, soit par l'utilisation du microphone incorporé, soit par le branchement sur la prise Jack 3,5 mm d'un microphone externe idéal lorsque l'environnement est bruyant.
- La sensibilité du microphone externe peut être ajustée par un potentiomètre.
- Une prise casque Jack 3,5 mm permet le branchement d'un casque audio.
- Pour une utilisation fixe, l'appareil peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadenassé par un antivol Kensington™.

Modèle	LA-90
Autonomie	6 h sur batterie
Portée du champ magnétique	1 m
Microphone intégré	Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.
Entrée / Sortie	Entrée micro externe Jack 3,5 mm avec niveau réglable / Sortie casque Jack 3,5 mm avec niveau réglable
Réglages	sélecteur 3 positions : microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe
Alimentation	100 - 240 VAC · 50- 60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V
Dimensions (LxHxP) (mm)	185 x 200 x 70
Coloris	gris métallisé
Accessoires inclus	batterie - bloc-secteur - 3 inserts (bleu, bordeaux, jaune) - 4 autocollants oreille barrée - 1 gabarit de perçage
Poids	635 g (batterie incluse)

Accessoires



LCM-11 Microphone de table

- Micro col de cygne avec connexion XLR mâle.
- Livré avec un cordon de 1,80m, un connecteur XLR femelle côté micro et un jack 3,5 mono pour le branchement côté ampli.



COMBINE LA90 Combiné écouteur

- Livré avec le bandeau noir qui se fixe sur le LA-90 et qui contient une petite encoche au dessus pour tenir le combiné.
- Connectique jack 3,5mm.