



MA-106 / MA-110

Amplis-préamplis 60W / 100W



MA-110

- Les MA-106 et MA-110 sont des amplis pré-amplis compacts 1U avec une puissance de sortie de 60 W et 100 W convenant parfaitement aux petites installations comme les salles de conférences, restaurants, cafés...
- Grâce à leur circuit électronique haut rendement, ils sont fiables, légers et à faible dissipation thermique.
- Le volume des entrées 1 à 3 sont réglables indépendamment.
- Les modulations des signaux sur les entrées 1 à 3 sont indiquées sur des voyants LED afin de vérifier le fonctionnement de chaque canal.
- Mise en veille automatique. Après aucune présence de signal pendant 5 minutes, le préamplificateur passe automatiquement en mode veille jusqu'à la présence d'un nouveau signal d'entrée qui le rétablira en moins de 0,5 seconde.
- Contrôle de tonalité (basses et aigües)
- La fonction mute peut-être contrôlée à distance et être reliée à l'alarme incendie.
- D'autres fonctions comme une alimentation micro phantom et un TEL IN sont disponibles.

Modèle	MA-106	MA-110
Puissance RMS	60 W	100 W
Impédance de sortie	15,5 V/4 Ω, 25 V/10,5 Ω, 70 V/82 Ω, 100 V/167 Ω	20 V/4 Ω, 70 V/49 Ω, 100 V/100 Ω
Sensibilité d'entrée	ENTRÉE 1	-50 dB
	ENTRÉE 2 (MIC)	-50 dB
	ENTRÉE 2 (LINE)	-10 dB
	ENTRÉE 3	-10 dB
	TEL IN	0,775 V
Bande passante ±3dB	80 à 15 000 Hz	80 à 18 000 Hz
Signal / Bruit	ENTRÉE 1, 2	> 60 dB
	ENTRÉE 3, TEL IN	> 70 dB
Contrôle de tonalité	BASS (100 Hz)	±12 dB
	AIGUE (10 kHz)	±12 dB
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C	
Consommation en veille	24 W	30 W
Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz	
Dimensions (LxHxP)	300 x 44 x 230 mm	
Poids	3 kg	



Façade arrière



BKT-MA106 : jeu d'équerres pour racker les amplis-préamplis MA-106 & MA-110 dans des baies 19" (en option)