

MX 60T

Ampli-préampli analogique 60 W, Tuner AM/FM, port USB



- Format compact 60 W avec sorties basse impédance et ligne 100 V.
- Il intègre un tuner AM/FM avec 20 stations mémorisables ainsi qu'un port USB pour lecture de fichiers MP3 contenus sur clé USB.
- Il possède une entrée Micro symétrique prioritaire

télécommandable à l'aide d'un contact sec, une autre entrée Micro asymétrique, une entrée AUX et une entrée CD.

- Un égaliseur 3 bandes permet une correction parfaite de la tonalité.

Modèle	MX 60T
Puissance RMS	60 W
Tension et impédance de sortie	15 V/4 Ω · 22 V/8 Ω · 31 V/16 Ω 70 V/82 Ω · 100 V/166 Ω
Bande passante	100 à 20 000 Hz
Signal / Bruit	> 60 dB
T.H.D	< 2,5 %
Sensibilité des entrées	MIC 1 : 1 mV/600 Ω - bornier phoenix / MIC 2 : 1 mV/600 Ω - Jack 6,35 AUX : 200 mV/50 kΩ - RCA / CD : 500 mV/50 kΩ - RCA
Tuner AM/FM	FM : 87,5 à 108 MHz, AM : 522 à 1611 kHz
Egalisation graves/aiguës	150 Hz, 1 kHz et 6 kHz +/-10 dB
Port USB	Lecture de fichiers MP3 sur clé USB
Sortie	Source interne 0 dB
Alimentation	230 V AC · 50/60 Hz
Dimensions (LxHxP)	270 x 75 x 230 mm
Poids	5 kg



Façade arrière



BKT-MX30/60 : jeu d'équerres pour racker l'ampli-préampli MX 60T dans des baies 19" (en option)

AFM : antenne radio à déporter à l'extérieur

- Elle permet de capter les stations radio FM lorsque la réception à l'intérieur du local de sonorisation est insuffisante.

