

**ITALIANO****Avvertenze generali per l'installatore**

manuale di installazione del quadro comando.

**Configurazione BUS**

⚠ Si raccomanda l'utilizzo di un cavo FROR 2 x 0,5 mm con lunghezza max. 50 m dalla scheda elettronica.

⚠ Non utilizzare un cavo schermato.

Collegare il selettore sul morsetto BUS. È possibile collegare fino a un max. di 7 selettori BUS (a tastiera, transponder, bluetooth o a chiave).

Se nell'impianto sono collegati più selettori BUS, impostare un indirizzo univoco, per ogni selettore, utilizzando i DIP 1 2 3. Vedi figura 9.

⚠ Se due selettori hanno lo stesso indirizzo sul BUS, la retroilluminazione si accende di rosso lampeggiante.

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

⚠ Si raccomanda l'utilizzo di un cavo FROR 2 x 0,5 mm con lunghezza max. 30 m dalla scheda elettronica.

Collegare il selettore sui morsetti A-B.

Posizionare i DIP 1 2 3 in OFF. Vedi figura 10.

**Numero di selettori collegabili**

Scheda interfaccia	DIP 4	Numero di selettori
R800 / S0002M	ON	2
R800 V2 / S0002P	OFF	3
S0001 / S0002 / S0004	ON	4
	OFF	0
	OFF	2

**Retroilluminazione selettore****Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

Posizionare il DIP 4 in ON per attivare la retroilluminazione del selettore.

**Configurazione BUS**

Posizionare il DIP 4 in ON per attivare e regolare l'intensità della retroilluminazione del selettore.

Procedere nel seguente modo:

- premere il tasto (#) per 5 secondi;
- premere il tasto (1) per attivare l'intensità minima di retroilluminazione, tasto (2) per attivare l'intensità media di retroilluminazione (default) o tasto (3) per attivare l'intensità massima di retroilluminazione;
- ripetere il tasto (#) e attendere il segnale acustico per conferma.

Posizionare il DIP 4 in OFF per disattivare la retroilluminazione o attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 sec. dopo aver premuto un tasto.

Procedere nel seguente modo:

- premere il tasto (#) per 5 secondi;
- premere il tasto (4) per disattivare

**Descrizione delle parti A**

- 1 Contenitore
- 2 Guarnizione
- 3 Telaio frontale
- 4 Viti UNI6955 3.9 x 19
- 5 Gommino di tenuta
- 6 Copri coperchio di protezione della scheda
- 7 Tastiera
- 8 Copertura frontale
- 9 LED di segnalazione stato

**Dimensioni B****Installazione C**

⚠ Le varie tipologie di collegamento di più selettori sono indicati nel

la retroilluminazione (default), il tasto (5) per attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 secondi dopo aver premuto un tasto (non viene codificato) o il tasto (6) per attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 secondi dopo aver premuto un tasto (viene codificato);

- ripetere il tasto (#) e attendere il segnale acustico per conferma.

**Inserimento codice tastiera**

Durante la procedura di inserimento nuovo utente da quadro comando, digitare sulla tastiera il codice da associare (max. 8 cifre).

Premere [#] per confermare.

⚠ I tasti [0] [9] [\*] potrebbero non essere utilizzabili nel caso di schede meno recenti.

⚠ L'intervallo tra l'inserimento di una cifra e la successiva deve essere inferiore a 5 secondi.

**Funzionamento****Configurazione BUS**

Digitando il codice correttamente, il dispositivo emette un tono lungo e si retro-illumina di verde.

Digitando il codice errato, il dispositivo emette tre toni brevi e si retro-illumina di rosso.

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

Digitando il codice correttamente, il dispositivo emette un tono lungo e si retro-illumina di verde.

Digitando il codice errato il dispositivo emette uno o tre toni brevi a seconda del quadro collegato.

⚠ Se il dispositivo è configurato con quadri S0002M/P - S0001/2/4, digitando per 5 volte di seguito un codice errato, il dispositivo si bloccherà per 1 minuto.

**LED di segnalazione stato**

9

LED	Segnalazione
Lampaggio	Dispositivo configurato e comunica con il BUS.
Spento	Dispositivo non comunica con il BUS.
Acceso	Dispositivo impostato come R800. Verificare le impostazioni dei DIP.

**Configurazione R800 - S0002M/P - S0001/2/4**

Posizionare il DIP 4 in OFF per disattivare la retroilluminazione o attivare l'accensione di retroilluminazione per 3 sec. dopo aver premuto un tasto.

Procedere nel seguente modo:

- premere il tasto (#) per 5 secondi;
- premere il tasto (4) per disattivare

