

Code produit

F95391

CONSERJERIE DE BUREAU MEET

Référence

95391

EAN

8424299953915

La description.

La description

Le CONCIERGE dispose d'un écran capacitif de 10". L'interface graphique permet aux fonctions d'être accessibles et intuitives pour l'opérateur ou le concierge.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile capacitif
- Fonctionnement mains libres ou avec le bras
- Écran couleur TFT 10,1 pouces 1024 x 600 pixels
- RENCONTREZ LE PROTOCOLE P2P
- Compatible SIP VoIP
- Faible consommation
- Notification des alarmes sonores et visuelles
- Compatible avec la caméra IP RTSP associée pour l'envoi de vidéos à la maison
- Mode de réponse audio/vidéo en cas de non-réponse à l'appel
- Disponible en 12 langues
- Paramètres du mode bloc et du mode général

FONCTIONS

1. APPEL

Le concierge peut contacter n'importe quelle maison de la communauté grâce à la fonction Appel. Le concierge doit entrer le numéro du bloc et le numéro de l'appartement à appeler. Dans le cas d'un appel à un domicile situé dans le même immeuble que le concierge, il suffit d'indiquer le numéro du domicile. Si le concierge dispose d'une caméra IP associée, il sera possible de visionner le concierge depuis le domicile. Le concierge peut enregistrer les conversations. (Carte SD requise pour la fonction d'enregistrement).

2. AUTO-ALLUMAGE DE LA PLAQUE

Le concierge peut se connecter directement à n'importe quel panneau de rue en composant simplement le numéro du panneau. Une fois connecté, le concierge obtient l'audio et la vidéo de la plaque de rue, pouvant prendre des photos ou ouvrir la porte.

3. APPEL AU CONCIERGE

Les concierges de l'établissement peuvent s'appeler entre eux. Pour appeler la conciergerie depuis votre domicile, il vous suffit de sélectionner le tag associé.

4. ANNUAIRE

Une façon alternative d'appeler les locataires sans connaître leur numéro d'appartement. L'agent de sécurité peut simplement choisir quel locataire appeler et ensuite le concierge appellera un appartement spécifique.

5. MODES

Le concierge peut facilement modifier le comportement du concierge grâce à ses quatre modes disponibles : Jour (tous les appels de la platine sont interceptés par le concierge), Nuit (concierge déconnecté), Mixte avec surveillance (possibilité d'appeler directement de la platine vers le domicile ; les appels sans réponse sont renvoyés vers le concierge) et Mixte sans surveillance (depuis la platine il est possible d'appeler le concierge ou le domicile ; les appels sans réponse vers le domicile ne sont pas renvoyés vers le concierge).

6. DEVIATION

Le concierge peut renvoyer les appels entrants vers d'autres unités de conciergerie ou vers l'APPLICATION MEET ME (smartphone). Le jeu MEET ME nécessite une connexion Internet disponible dans l'établissement.

7. JOURNAL D'APPELS

Le concierge peut facilement consulter le journal des appels reçus/passés et afficher des captures d'écran de photos ou de messages associés à l'appel. Seules les personnes liées à la conciergerie MEET elle-même restent enregistrées.

8. JOURNAL D'ALARME

Le concierge a un aperçu rapide des alarmes les plus récentes. Chaque enregistrement comprend la date et l'heure, le numéro d'appartement et l'étiquette d'alarme. Maximum 450 enregistrements d'alarme (file d'attente FIFO).

9. RÉPONDEUR

En cas d'absence de réponse du concierge, le visiteur peut laisser un message audio et vidéo.

10. CONTRÔLE D'ASCENSEUR

Le concierge peut activer l'ascenseur jusqu'à un certain étage de l'immeuble. Nécessite les modules réf. 9545 et 1616.

11. TRANSFERT D'APPEL

Le concierge peut, une fois la conversation avec la platine de rue entamée, transférer l'appel vers un certain appartement. Direct (Transfert sans surveillance), ou en contactant préalablement le domicile (Transfert d'appel avec surveillance).

PARAMÈTRES UTILISATEUR

DATE ET HEURE
Le système de conciergerie MEET synchronise automatiquement la date et l'heure s'il y a un logiciel de gestion résidentielle dans l'établissement, ou s'il est connecté à Internet. Il est également possible de régler la date et l'heure manuellement. Dans ce dernier cas, les réglages de date et d'heure sont perdus en cas de panne de courant.

LANGUES
Disponible en 12 langues : espagnol, anglais, allemand, polonais, français, chinois, russe, turc, hébreu, arabe, portugais et vietnamien.

MÉLODIE
Sélection de la sonnerie lors de la réception d'un appel, volume de la sonnerie et activation/désactivation du son de confirmation d'appui sur la touche.

ÉCRAN
Réglage de la luminosité de l'écran.

RESTRICTIONS DE FONCTION
Activation/désactivation de fonctions supplémentaires disponibles : Enregistrement automatique des appels manqués des plaques de rue et/ou des appartements, enregistrement manuel des conversations avec l'appartement et capture manuelle et/ou automatique des images de la plaque de rue lors de la réception d'appels. Les fonctions d'enregistrement audio et vidéo nécessitent une carte SD.

INFORMATION
Le concierge fournit des informations sur le firmware, l'adresse IP et l'adresse MAC. Ces informations sont très utiles pour la maintenance et le support des appareils.

REMARQUE : les fonctions Mode, Transfert d'appel et Transfert d'appel nécessitent les versions de micrologiciel v3.50 ou supérieures sur tous les appareils (panneaux, moniteurs, etc.) de l'installation MEET.

Détails techniques supplémentaires

Système:

- Processeur : Cortex-A7 à quatre cœurs à 1,3 GHz
- FLASH : 4 Go
- SDRAM : 512 Mo

Écran:

- Résolution 1024x600px
- Angle de vision : 130º H, 140º V
- Contraste : 800/1
- Luminosité : 300 cd/m2

Audio:

- Codec G.711
- Audio OLR 23,5 dB (HF), 10,5 dB (combiné)

Caméra:

- Connectivité avec caméra IP externe
- Prend en charge le protocole RTSP Consommation :
- Veille : 200 mA
- Fonctionnement : 500 mA

Alimentation:

- PoE ou 12 Vdc

Connectivité :

- Connecteur Ethernet RJ-45
- Emplacement pour carte SD pour l'enregistrement audio et vidéo
- Serveur Web de configuration intégré

Conditions de fonctionnement :

- Température: -10o C. + 55o C
- Humidité : 10 – 90 % (sans condensation)

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
303 x 190	1.5986	8x35x33,6	MEET

Manuels

- 970136Ef_MEET_GU_F95391_MANUAL_DE_INSTALADOR_v01_23.pdf
- 970136If_MEET_GU_F95391_INSTALLER_MANUAL_v01_23.pdf

Accessoires



F04813
ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A. DIN6



F95391
CONSERJERIE DE BUREAU MEET



F01586
SWITCH IP 4 Ports POE



F01587
SWITCH IP 8 Ports POE

Autres images



Vidéo du produit (url)

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7