Code produit

F03233

RELAIS BASIC DUOX PLUS

Référence	EAN
3233	8424299032337

La description.

La description

Ce relais permet de réaliser les fonctions les plus élémentaires et les plus courantes : ouvrir une porte, allumer une lumière, etc. Pour les fonctions plus avancées non disponibles dans ce relais, FERMAX dispose du relais DUOX PLUS réf. 3267.
La programmation est très simple, même si les paramètres par défaut de l'usine sont déjà ceux souhaités par l'installateur, vous n'aurez même pas à programmer quoi que ce soit. Il suffit de se connecter et c'est tout.

En utilisant le cavalier JP1, le relais peut être programmé comme:

- **Block** Relay (Valeur par défaut: block = 00): Seuls les appareils de ce BLOCK peuvent activer le relais (panneaux, unité de garde ou moniteurs / téléphones)
- Relais d' **entrée général** : Tous les utilisateurs de l'installation peuvent activer le relais.

Le relais peut être programmé pour s'activer avec les **actions** suivantes:

- Ouverture de porte.
- F1 (paramètre d'activation par défaut).
- F2
- Appel du panel ou du concierge.

Le **temps d'activation du** relais peut également être programmé: [1 s, 99 s]. La valeur par défaut d'usine est de 4 s.

CONNEXIONS

- Entrée bus: pour connecter le bus DUOX PLUS.
- Bs, -: pour la connexion d'un bouton de sortie de hall pour ouvrir la porte.
- +12: sortie auxiliaire 12 Vdc (max: 300 mA).
- C, Non, NC: contacts de relais libres de potentiel. 250 Vac / 30 Vdc - 3A. Max.
- ON: LED indiquant que le relais a été activé.

Détails techniques supplémentaires

LA DESCRIPTION

JP1: sélecteur de mode de travail

- GE: mode GENERAL INPUT
- BL: mode BLOCK

CARTES TERMINALES

- +12: sortie auxiliaire 12 Vdc (max: 300 mA).
- C, Non, NC: contacts de relais libres de potentiel. 250 Vac / 30 Vdc - 3A. Max.
- ON: LED (verte) indiquant que le relais a été activé.

BUS INPUT: Barrette de connexion au bus DUOX PLUS.

BOUTON PRG : Pour entrer en mode PROGRAMMATION et définir le TEMPS D'ACTIVATION.

CONNEXIONS DU BOUTON-POUSSOIR EXTERNE: En court-circuitant BS et -, le relais s'activera pendant le TEMPS DE MARCHE configuré.

LED INDICATIVES:

- PWR (rouge): indique que l'appareil reçoit l'alimentation nécessaire pour fonctionner.
- MODE (bleu): indique si l'appareil est en mode PROGRAMMATION et le stade de la procédure dans lequel il se trouve.

QR AU GUIDE DE L'UTILISATEUR : lors de la numérisation de ce QR avec le mobile, il emmène l'installateur vers le manuel technique du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 18-24 Vdc
Consommation:

- Veille: 1,2 W

- Relais activé: 7,2 W

Température de fonctionnement: [-5 ° C, + 40 ° C]
Humidité relative: [5%, 95%]
Dimensions: 86 (hauteur) x 106 (largeur) x 31 (profondeur) mm
Montage sur rail DIN 6 (avec supports de fixation latéraux à visser, largeur 106 mm). En supprimant les équerres de fixation latérales pour les vis, la largeur est de 89 mm (DIN 5).

PARAMÈTRES	VALEURS	VALEUR PAR DÉFAUT
ENTRÉE GÉNÉRALE / BLOC	avec cavalier JP1 (GE / BL)	BL (avec JP1)
BLOC NO.	00-99	0
COMMANDE D'ACTIVATION	Déverrouillage, F1, F2, appel depuis le panneau ou l'unité de garde	F1
TEMPS D'ACTIVATION (Tact)	0-99 s.	4 s.

REMARQUE: si les paramètres d'usine par défaut sont déjà ceux souhaités par l'installateur, vous n'aurez rien à programmer. Connectez-vous et partez.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm
86 x 106 x 31

Hauteur du produit (mm)
86

Largeur du produit (mm)
106

Profondeur du produit (mm)
31

Poids du produit emballé (kg)
0.156217

Dimensions de l'emballage (cm)
6,5x11,3x9,6

VP technologie
DUOX

Manuels

- 970204 Rele Basico DUOX Plus V11_20.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF03233FR.pdf

Accessoires

F03267

RELAIS DUOX PLUS