LeaksProtect Jeweller

Détecteur de fuites d'eau sans fil



Contrôle continu. Notifications instantanées.

LeaksProtect Jeweller assure une surveillance continue 24/7 et signale tout incident avant que la situation ne s'aggrave. Suffisamment compact pour être placé presque partout, le détecteur protège les zones vulnérables, y compris les endroits difficiles d'accès.
En cas de fuite de machine à laver ou de rupture de canalisation, le dispositif signale instantanément l'événement et peut piloter la vanne Ajax WaterStop Jeweller pour couper automatiquement l'alimentation en eau. Le détecteur ne nécessite aucun montage et fonctionne pendant des années sans maintenance.

– Une centrale Ajax est requise pour le fonctionnement.

Caractéristiques clés

- Quatre paires de contacts pour détecter l'eau provenant de n'importe quelle direction
- Installation rapide et sans outil
- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Jusqu’à 250 détecteurs dans un seul système
- Connexion rapide à un système Ajax via un QR code
- Contrôle et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 1 300 m (4 250 ft) de communication radio bidirectionnelle sécurisée avec une centrale ou un prolongateur de portée Ajax en champ ouvert

Détection instantanée des fuites d'eau

Alliant élégance et simplicité, le détecteur LeaksProtect Jeweller ne fait aucun compromis sur la sécurité. Doté de capteurs sur ses quatre côtés, il repère la moindre goutte d'eau, quelle que soit sa provenance, et donne l'alerte instantanément.
Dès que la zone est sèche, il vous informe immédiatement que tout est rentré dans l'ordre.





Installation sans outil

LeaksProtect Jeweller ne nécessite aucun démontage, montage ou installation de batterie. Le détecteur est simplement placé sur le sol sous une machine à laver, un lave-vaisselle, une baignoire ou toute autre zone sujette aux fuites.
Compact et discret, le dispositif s'intègre même dans les endroits difficiles d'accès et est immédiatement opérationnel.

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?groups=leak-detectors

Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée

Bandes de fréquences
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Dépend de la région de vente

Technologie de communication Jeweller

Portée de communication radio
1 300 m
4 250 ft
Dans un espace ouvert

Caractéristiques

Temps de détection
en moins de 0,15 s

Scénario d'automatisation

Installation sans outil

Indication LED
La LED est placée sous le logo Ajax sur le boîtier et indique l'état du détecteur.

Alimentation

Batterie
2 × batterie AAA
Préinstallées

Autonomie de la batterie
jusqu'à 5 ans

Installation

Température de fonctionnement
0°C à +50°C
32°F à 122°F

Humidité admissible
jusqu'à 100 %

Général

Couleur
blanc, noir

Dimensions[1]
62 × 62 × 14 mm
2,44" × 2,44" × 0,55"

Poids
41 g
1,45 oz

Indice de protection
IP65

Bouton anti-sabotage

Kit complet

LeaksProtect Jeweller
2 × batterie AAA (préinstallées)
Guide de démarrage rapide

[1] 59 × 59 × 14 mm (2,32" × 2,32" × 0,55") pour les dispositifs blancs fabriqués avant mai 2026 et les dispositifs noirs fabriqués avant juillet 2026.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/leaksprotect

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems