

## RÉPARTITEURS & DÉRIVATEURS À CONNECTEURS F

Dérivateurs de passage (à pertes étagées) et terminaux 6 et 8 directions



364760



364765



364781



364785

Référence	364760	364765	364781	364785
Nombre de dérivations	6 terminal	6 (pertes étagées)	8 terminal	8 (pertes étagées)
Pertes de dérivation	D1 à D6	D1 / D2 / D3 / D4 / D5 / D6	D1 à D8	D1 / D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 / D8
à 5 MHz	10,5 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 dB	12 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 / 19 / 19,5 dB
à 47 MHz	10,5 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 dB	12 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 / 19 / 19,5 dB
à 230 MHz	10,5 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 dB	12 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 / 19 / 19,5 dB
à 470 MHz	10,5 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 dB	12 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 / 19 / 19,5 dB
à 862 MHz	10,5 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 dB	12 dB	12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 17 / 17,5 / 19 / 19,5 dB
Pertes de passage				
de 5 MHz à 862 MHz	-	6,5 dB	-	8,5 dB
Isolation entre sortie / dérivation				
de 5 à 862 MHz	-	35 dB	-	35 dB
Isolation entre dérivations				
de 5 à 470 MHz	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
de 470 à 862 MHz	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB
Affaiblissement de réflexion	à 40 MHz puis - 1,5 dB / octave			
Entrée, Sortie et Dérivations	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
Dimensions L x l x h	87 x 56 x 37 mm		118 x 56 x 37mm	
Poids	135 g		190 g	
Connecteurs E/S RF	type F - 75 Ω			

Option :  
Platine de fixation  
dérivateur / répartiteur  
sur rail DIN  
Réf. 369990



vue arrière



369990