

## Amplificateurs mélangeurs

### Amplificateurs mélangeurs avec sources intégrées de 150 W ou 250 W

Compatible smartphone (Android - IOS) - Solution tout-en-un

Connexions sources externes - 6 entrées commutables

Jusqu'à 4 zones avec réglage de volume



SA-3126-150  
SA-3126-250



RÉFÉRENCE	SA-3126-150	SA-3126-250
<b>DÉSIGNATION</b>	Amplificateur mélangeur avec sources intégrées : tuner FM, Bluetooth, USB	Amplificateur mélangeur avec sources intégrées : tuner FM, Bluetooth, USB
<b>PARTICULARITÉS</b>	Réglage du volume par entrée Réglage volume master et vu-mètre Réglage atténuation par zones Commande MUTE Sélection 100 V / 70 V	Réglage du volume par entrée Réglage volume master et vu-mètre Réglage atténuation par zones Commande MUTE Sélection 100 V / 70 V
<b>PUISSANCE</b>	150 W	250W
<b>BANDE PASSANTE</b>	100 - 19 000 Hz	100 - 19 000 Hz
<b>DISTORSION</b>	< 0,5 %	< 0,5 %
<b>RAPPORT S/B</b>	> 80 dB	> 80 dB
<b>ENTRÉES</b>	6	6
MIC / AUX	4 MIC / Line 1 pupitre numérique 1 ligne musique	4 MIC / Line 1 pupitre numérique 1 ligne musique
CONNECTEURS	RCA / XLR / Jack / RJ45	RCA / XLR / Jack / RJ45
PRIORITÉS	Selon configuration	Selon configuration
ALIM PHANTOM SUR ENTRÉE MICROPHONE	Oui	Oui
<b>SORTIES</b>	4 + 1	4 + 1
0 DBU	SYMETRIQUE sur XLR / RJ 45	SYMETRIQUE sur XLR / RJ 45
100 V	4 x 100 V / transfo sur bornier	4 x 100 V / transfo sur bornier
<b>ALIMENTATION</b>	110 - 265 VAC	110 - 265 VAC
<b>CORRECTION TONALITÉ</b>	Grave / Aigu par entrée	Grave / Aigu par entrée
<b>MATIÈRE</b>	Métal	Métal
<b>COULEUR</b>	Noir	Noir
<b>MONTAGE EN BAIE</b>	3U - 19"	3U - 19"
<b>DIMENSIONS (MM)</b>	483 x 328 x 132	483 x 328 x 132
<b>POIDS (KG)</b>	8,4	8,4

