BXT M4 E (920 308)

- A insérer sur une embase BLITZDUCTOR SP/XT
- Facile à mettre en œuvre
- Remplacement rapide lors du montage ultérieur d'un module de protection

Illustrations sans engagement



Schéma de principe du circuit BXT M4 E



Dimensions BXT M4 E

Ce module enfichable de mise à la terre connecte tous les conducteurs reliés à l'embase BLITZDUCTOR SP/XT avec l'équilibrage de potentiel. Il sert à la mise à la terre directe des conducteurs d'un câble qui ne sont pas encore utilisés, mais déjà raccordés à l'embase.

Type Référence	BXT M4 E 920 308
D1 Courant de choc de foudre (10/350 µs) total (I_{imp})	10 kA
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	l'embase
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	gris
Poids	22 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369010
GTIN (Numéro EAN)	4013364109209
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.