


## SWI85SPL2

Accessoires multiswitchs



Répartiteurs actifs et passifs pour multiswitchs cascadables

### Spécifications techniques

- Utilisé principalement avec un multiswitch à 5 entrées pour la distribution des signaux TV et satellite.
- Composé de 5 répartiteurs (4 Satellite et 1 TV) à 2 voies dans le même châssis.
- Passage bidirectionnel du courant continu de la sortie à l'entrée sur chaque ligne satellite.
- Connecteur F auxiliaire pour brancher une alimentation externe.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

| SWI85SPL2                     |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Code                          |     | 271096            |
| Entrées                       |     | 4 SAT, 1 TV, 1 DC |
| Sorties                       |     | 4 SAT, 1 TV       |
| Dérivations                   |     | 4 SAT, 1 TV       |
| SAT                           |     |                   |
| Largeur de bande              | MHz | 950-2150          |
| Perte de passage              | dB  | -4.5              |
| TV                            |     |                   |
| Bande passante TV             | MHz | 5-862             |
| Perte de passage              | dB  | -4.5              |
| Caractéristiques générales    |     |                   |
| Température de fonctionnement | °C  | De -10 à +55      |
| Isolation SAT-SAT             | dB  | ≥30               |
| Dimensions et conditionnement |     |                   |
| Pièces                        |     | 1                 |
| Code EAN                      |     | 8016978087471     |
| Dimensions de l'emballage     | mm  | 210 x 124 x 35    |
| Dimensions du produit         | mm  | 160 x 118 x 30    |
| Poids carton                  | kg  | 0.416             |

