

GX-BP-16C-R00

Galaxia



Le **multi-modulateur numérique GX-BP-16C-R00** est équipé d'un connecteur de sortie coaxial RF (F femelle) et est capable de créer jusqu'à **16 multiplex numériques QAM (Annexe A/C)**. Le multi-modulateur est la solution de transmodulation idéale et efficace pour la distribution de programmes syntonisés par des modules satellite ou numériques terrestres dans le même châssis ou partagés sur le même fond de panier **GALAXIA**, y compris l'entrée multicast IPTV.

NOTE : Le port RJ45 est réservé pour des applications futures.

Spécifications techniques

- 1 connecteur de sortie coaxial RF (**F femelle**)
- Jusqu'à 16 multiplex de **sortie** numériques **DVB-C QAM**
- Module à **insertion à chaud**
- **Interface WEB embarquée** : la programmation de tous les paramètres se fait facilement via l'interface web HTML
- **NOTE :** Le port RJ45 est réservé pour des applications futures.

GX-BP-16C-R00		
Code		287642
Sorties		
Canaux de sortie		E2-E69
Fréquence de sortie	MHz	47-862
Niveau de sortie maximal	dBμV	85-106
Réglage du gain	dB	0 - 20
MER RF	dB	>40
Sortie IP		
Sorties		16
Modulation DVB-T		
Modulation		16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Modulazione intervallo guardia		-
Modulation DVB-C		
Uscita		16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Symbol rate	kSYM/s	3600 - 6900

Caractéristiques générales		
Connecteurs		1x F-femelle (RF), 1x RJ45
Mode de gestion		Interface web
Consommation	W	22
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +50
Conformité		EN 55032: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 55035:2017
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978106769
Dimension emballage	mm	315 x 170 x 80
Dimensions produit	mm	270 x 115 x 20
Poids individuel	kg	1.5