8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

SB2 SIMPLEBUS

Composition du kit : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893M, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs avec combine série Mini art. 6701W/BM, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

AWARDS

DESIGN MILANO · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017 · GOOD DESIGN · DESIGN PLUS

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

PRODUITS DU KIT

4893M **PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS. 2 FILS**

Platine extérieure vidéophonique en saillie, serie Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra grand-angle couleurs et led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 boutons d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation par ligne bus. Dimensions : 95 x 195 x 28 mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	195
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	300
Couleur du produit	Gris RAL 9006, Noir RAL9005
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Angle de vision (H x V - °)	85 x 72

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Sensibilité	0.1 (couleur)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption maximale (W)	8.25

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

6701W/BM MONITEUR MINI BM, S2

Moniteur Mini avec combiné écran couleurs 4,3 pouces 16/9 avec boucle magnetique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le Mini combiné est équipé de 4 boutons tactiles pour l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard et la fonction privacy, et de leds de signalisation de l'état d'ouverture de la porte et permet la gestion en serie de l'appel porte palière. Il est possible d'ajouter 4 boutons supplémentaires grâce à l'accessoire art. 6733W. Le moniteur est équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des boutons. Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Il n'est pas livré avec l'étrier art. 6710 qu'il faudra commander séparément. Dimensions 175x160x22mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	160
Profondeur (mm)	22
Poids du produit (g)	600
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption maximale (W)	5.4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2 (6 avec accessoire art. 6733W)
Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes amovibles	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Renvoi d'appel	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

1209 **ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2**

Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 VCA. Dimensions 106x62x89mm (6 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	6

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	106
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	89
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ	
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	37

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

1216 **BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2**

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

1214/2C **BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR**

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livré avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Hauteur (mm)	25
Largeur (mm)	32
Profondeur (mm)	25.5
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO	
Système audio	Oui
Système audio/vidéo	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

ACCESSOIRES

4793MC **FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur corten pour platine Quadra à boutons mécaniques

4793MB **FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur noir pour platine Quadra à boutons mécaniques

4793MA **FAÇADE ALUMINIUM POUR QUADRA À BOUTONS**

Façade de couleur aluminium pour platine Quadra à boutons mécaniques

4791 **PLATINE D'ADAPTATION POUR QUADRA**

Platine permettant d'installer le poste extérieur Quadra sur des boîtes à encastrer à 1 et 2 modules de Comelit, Bticino et Urmet.
Dimensions 137x236 mm



4792 **PROTECTION ANTI-PLUIE POUR PLATINE QUADRA**

Protection anti-pluie en aluminium peint pour platine Quadra, couleur grise. Dimensions (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.



1217 **FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR PLATINE DE RUE QUADRA**

Le kit contient 10 feuilles d'étiquettes adhésives pour les porte-noms.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

ACCESSOIRES

6711WS **PLATINE D'ADAPT. RÉDUITE MINI COMBINÉ**

Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. Coloris blanc. Dimensions: 230x220x3mm.

6719W **SUPPORT PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS MINI 2 FILS**

Support en saillie pour moniteur Mini combiné permettant le passage de câbles extérieurs.

1405 **COMMUTATEUR NUMÉRIQUE 2 ENTRÉES QUADRA. S2**

Commutateur audio/vidéo pour systèmes de kit audio/vidéo. À utiliser sur des installations disposant de 2 entrées maximum, avec poste extérieur série Quadra. Alimentation par ligne bus. (2 modules DIN). Dimensions : 35 x 90 x 58 mm.

6712 **BASE DE TABLE POUR MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ**

Base de table permettant la transformation en pose sur table du moniteur MINI avec combiné. Avec 1 câble de 2 m à connecteur RJ45 pour relier les bornes du moniteur à la boucle ou à un boitier standard. Dimensions : 145x190x120mm.

6711W **PLAT.D'ADAPT. POUR MONIT. MINI AVEC COMBINÉ. BLANC**

Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. Comprend l'étrier art. 6710. Coloris blanc. Dimensions : 300x270x3 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

ACCESSOIRES

6710 **ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI**

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour le moniteur MINI avec boucle magnétique avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il comprend également la borne de dérivation pour la colonne montante art 1214/2C. Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.

1235A **LOGICIEL POUR IMPRESSION ÉTIQUETTES PORTE-NOMS**

Logiciel dédié à la réalisation et à l'impression des étiquettes porte-noms et informatives des platines de rue série Ikall, Vandalcom et 316 Analog. Implique l'utilisation des étiquettes adhésives art. 1218, 1219 ou art.1220. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site Comelit.

1409 **MODULE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES. SIMPLEBUS 2**

Module caméras déportées pour systèmes numériques Simplebus 2 2 fils. Permet de contrôler 3 caméras couleurs en séquence cyclique à partir d'appareils vidéophoniques disposant d'une touche dédiée. Alimentation 12 Vca ou 22 Vcc. Dimensions : 66x83x37mm (4 modules DIN).

1404 **COMMUTATEUR NUMÉRIQUE SIMPLEBUS2**

Commutateur audio/vidéo pour systèmes numériques Simplebus 2. À utiliser sur des installations à entrées multiples. Alimentation par ligne bus. Dimensions : 60 x 85 x 35 mm (4 modules DIN).

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

8461M/BM

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI BM. S2

ACCESSOIRES

1229A — ACCESSOIRE SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE. S2

Accessoire mural pour sonnerie supplémentaire à connecter directement au bus 2 fils. Permet de sélectionner la sonnerie et de régler son volume, dispose de la fonction coupure sonnerie. Dip switch de programmation du code d'appel, bornes pour entrée appel porte palière et répétition d'appel Fourni avec la borne de dérivation 1214/2C. Dimensions 125x95x24 mm.

6733W — KIT BOUTONS SUPPL.POUR MONITEUR MINI BLANC

Accessoire pour transformer les moniteurs Mini avec combiné en versions à 8 boutons. Inclut une façade à 8 boutons et un module électronique pour l'activation des boutons, à installer facilement sans ouvrir le moniteur.

1256 — RELAIS ACTIONNEUR. SIMPLEBUS1 ET 2

Dispositif multifonction pour la commande d'un relais intégré (12÷24 VAC/VDC - 10A max) pour usages optionnels. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation technique. Il s'utilise sur les installations Simplebus. Alimentation: 12 VAC ou 20 VDC. Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN). Borne de dérivation de signal vidéo art. 1214/2C fourni.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.