



2619

COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. S2



Combiné audio avec appel électronique, touche de conversation sur la base, réglage du volume d'appel, privacy, secret de conversation. Équipé de série de boutons ouvre-porte et de 8 autres boutons prédisposés pour la fonction intercommunicante ou usages divers (2 boutons sont à contact sec C/N.O). Avec led pour signalisations diverses (occupé, fonction coupure sonnerie). Dip switch à 8 positions pour la sélection du code d'appel désiré. Combiné audio utilisable sur tous les systèmes Simplebus. Il permet de gérer l'appel porte palière, la répétition d'appel, l'envoi de la signalisation d'alarme vers le standard de conciergerie, l'appel distinct au standard principal, standard secondaire et combiné audio gardien. Il permet aux utilisateurs de communiquer entre eux sans l'aide d'interface ou de standard de conciergerie et d'utiliser plusieurs actionneurs relais ; la programmation des boutons ne nécessite aucun programmeur dédié. Fourni avec la borne art. 1214/2C Ce modèle prévoit la possibilité de remplacer l'enjoliveur. Dimensions : 95x215x58 mm.



2619

COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. S2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	215
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	58
Poids du produit (g)	0.55
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	22÷28VDC
Absorption maximale (W)	200

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L CFP CFP Led+Led- Ss+C8 P8 C9 P9
Boîtier personnalisable	Oui
Boutons totaux (n°)	9
Signalisation LED (n°)	1

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Absorption maximum de courant (mA)	200
Consommation minimale (mA)	1
Appel à adresses de groupe	Oui
Appel à adresses multiples	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel de panique	Oui
Enjoliveur interchangeable	Oui
Renvoi d'appel	Oui

**2619****COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. S2****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Ouverture automatique	Oui
Fonction appel standard	Oui
Fonction appel palier	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction conversation privacy	Oui
Fonction intercommunicant	Oui
Fonction privacy	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui
Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume microphone	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui
Répétition d'appel	Oui
Système audio	Oui
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui



2619

COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. S2

ACCESSOIRES



2642W/28 SUPPORT DE TABLE 32 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 32 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2642W/16 SUPPORT DE TABLE 16 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 16 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2600/5 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ROUGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Elégance, couleur Rouge



2600/4 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ORANGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Elégance, couleur Orange



2600/3 COQUE DE FINITION NOIR STYLE ELEGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Elégance, couleur Noire



2600/2 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION VERT STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Elégance, couleur Verte



2619

COMBINÉ STYLE ÉLÉGANCE INTERCOMMUNICANT. S2

ACCESSOIRES



2600/1

ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION BLEU STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance Bleu



1627B

ACCESSOIRE - 1 VOYANT SUPPL. POUR INTERPHONE STYLE NOIR

Led bleue à insérer dans la base du combiné parlophonique. Elle occupe la place d'un élément. Fonctionnement 12-24V CA-DC..



1627

ACCESSOIRE - VOYANT SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Led bleue à insérer dans la base du combiné audio. Elle occupe la place d'un emplacement BP. Fonctionnement 12-24V CA-DC.



1626

BOUTON SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Bouton à insérer dans la base du combiné audio. Il occupe la place d'un emplacement BP.



1214/2C

BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .