

**RF1MCW****CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE BLANC**

Le contact magnétique sans fil RF1MCW est doté d'une entrée auxiliaire câblée pour la connexion et la transmission d'une zone indépendante dans la centrale. Le contact magnétique est doté de deux ampoules Reed pour un positionnement flexible de l'aimant externe. L'excellente portée radio et la longue durée des batteries garantissent des performances constantes dans le temps. Blanc.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by  iF building



RF1MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type détecteur	Contact magnétique
Technologie sans fil	Bidirectionnelle, BeaconPlus
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Évènements transmis	Alarme, tamper, supervision, pile à plat
Supervision	Oui
Protection Tamper	2 anti-sabotage et anti-déchirure
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Positions aimant	2 (droite / gauche)
Équilibrage des zones câblées	NO, NC, EOL, DEOL
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

FONCTIONS

Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	92
Largeur (mm)	22
Profondeur (mm)	25
Montage en surface	Oui
Hauteur aimant (mm)	50
Largeur aimant (mm)	11
Profondeur aimant (mm)	8

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



RF1MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE BLANC

Capacité maximale de courant du contact (mA)	26.00
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Type contact	Reed
Seuil de basse tension (V)	2.6

BATTERIES

Type batterie	1 pile au lithium 3V type CR123 (fournie)
Comelit code batterie	30007622
Contrôle niveau batterie	Oui