

**RFSIR102****SIRÈNE INTÉRIEURE RADIO**

RFSIR102 est une sirène sans fil professionnelle d'intérieur, équipée d'un transducteur piézoélectrique puissant qui garantit une pression sonore élevée. Elle se distingue pour son design raffiné, la simplicité de montage sur tous types de surface et la possibilité de configurer la tonalité et/ou le clignotement de la led sur l'activation/désactivation. Chaque réglage peut être modifié à distance, sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir la sirène, mais pour les réglages principaux, quelques cavaliers sont également fournis afin de permettre une installation personnalisée sans l'utilisation du logiciel. Batterie comprise.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by red dot



RFSIR102

SIRÈNE INTÉRIEURE RADIO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Pression sonore	102db@1m
Fréquence tonalité alarme (Hz)	2700 ÷ 3300
Durée maxi tonalité alarme (minutes)	30
Témoin lumineux	Led
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Indice de protection IP	IP30
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Profondeur (mm)	58
Poids du produit sans batterie (g)	288
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Diamètre (mm)	112

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Seuil de basse tension (V)	6

BATTERIES

Type batterie	Pack batteries sur mesure (4 x CR17450)
Comelit code batterie	BTESIR
Batterie incluse	Oui