

**6721W/BM****MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2**

Moniteur Mini mains libres avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie full-duplex avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Il est équipé en serie de 5 boutons tactiles rétro-éclairées à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'allumage automatique, l'appel standard, la fonction privacy et la led de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Le Mini mains libres permet la gestion en serie de l'appel palier. Il est possible d'ajouter 3 boutons supplémentaires grâce à l'accessoire art. 6734W. Le moniteur est équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code utilisateur et la programmation des boutons. Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2.

Dimensions: 115x160x22mm. Il n'est pas livré avec l'étrier art. 6710 qu'il faudra commander séparément.

AWARDS



6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm) | 160 |
| Largeur (mm) | 115 |
| Profondeur (mm) | 22 |
| Poids du produit (g) | 500 |
| Couleur du produit | Blanc RAL9003 |
| Matériaux de construction | ABS |
| Montage en saillie | Oui |
| Montage sur base de table | Oui, avec un accessoire dédié |

SYSTÈMES COMPATIBLES

| | |
|---|-----|
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C | Yes |
| Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A | Yes |
| Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209 | Yes |

DISPLAY

| | |
|---------------------|---------|
| Display taille (") | 4.3 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Résolution (pixels) | 480x272 |

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Boucle magnétique | Yes |
| Micro | 6mm (Ø), Omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Type d'alimentation | Alimentation par bus vidéo |
| Tension d'alimentation | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorption en veille (W) | 0.05 |



6721W/BM

MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|-------------------------|-----|
| Absorption maximale (W) | 8.8 |
|-------------------------|-----|

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

| | |
|--|---|
| Type de boutons | Capacitif |
| Boutons de service | Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Porte ouverte |
| Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires | 2 (5 avec accessoire art. 6734W) |
| Bornes | L L CFP1 CFP2 |
| Bornes amovibles | Yes |

RÉGLAGES

| | |
|------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur | Yes |
| Volume du microphone | Yes |
| Volume de la sonnerie | Yes |
| Luminosité de l'écran | Yes |
| Contraste de l'écran | Yes |
| Couleur de l'écran | Yes |

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

| | |
|---|--|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Température de fonctionnement (°C) | 5 ÷ 40 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Classe environnementale | I (B1) |
| Certifications CE | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|-----|
| Ouvre porte | Yes |
| Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur) | Yes |

**6721W/BM****MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

| | |
|------------------------------------|-----|
| Mode Silencieux (Coupure sonnerie) | Yes |
| Auto-allumage | Yes |
| Appel au standard de conciergerie | Yes |
| Appels intercom | Yes |
| Entrée de l'appel porte palière | Yes |
| Sonnerie personnalisable | Yes |
| Réponse automatique (mains libres) | Yes |
| Envoi d'appels d'alarme | Yes |
| Commande actionneur | Yes |
| Adresse multiple | Yes |
| Signalisation porte ouverte | Oui |

**6721W/BM****MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, S2****ACCESSORIES****6711WV PLATINE D'ADAPTATION POUR MINI MAINS LIBRES**

Platine d'adaptation pour l'installation du moniteurs Mini mains libres en cas de remplacement de moniteurs Planux, Smart et Icona avec montage encastré ou mural. Couleur blanc. Dimensions: 170x220x3 mm.

**6732A BASE DE TABLE MONITEUR MINI MAINS LIBRES S2**

Accessoire pour installer le moniteur Mini mains libres système Simplebus 2 en version de table.

**6720 SUPPORT PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS MINI ML 2 FILS**

Support en saillie pour moniteur Mini mains libres permettant le passage de câbles extérieurs.

**6734W KIT BOUTONS SUPPL.MONITEUR MINI MAINS LIBRES BLANC**

Accessoire pour transformer les moniteurs Mini Art 6721W et 6721W/BM en versions à 8 touches. Comprend une façade à 8 touches et un module électronique pour l'activation des touches. Montage simple par 2 vis.

**6710 ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI**

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour le moniteur MINI avec boucle magnétique avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il comprend également la borne de dérivation pour la colonne montante art 1214/2C. Dimensions : 145 x 100 x 4 mm.