

**HUB32LCD****CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP**

La centrale d'anti-intrusion sans fil Secur Hub vous permet de surveiller jusqu'à 32 zones sans fil. Le nombre total de zones peut aller jusqu'à 96 si les entrées auxiliaires des contacts magnétiques sont utilisées. La HUB32LCD offre des interfaces Wi-Fi et LAN intégrées, des modules 2G et 4G en option, une programmation via USB, LAN et Cloud. Elle peut gérer jusqu'à 32 utilisateurs différents et 32 radiocommandes bidirectionnelles et 4 zones. La centrale est fournie avec deux supports inclus : un support saillie classique et un support saillie réhaussé qui permet l'entrée latérale des câbles. Une base de table en option étend encore la flexibilité de positionnement de la centrale. La HUB32LCD est équipée d'un clavier Capsense rétro-éclairé avec la possibilité de l'éteindre complètement lorsque le système est au repos. Un haut-parleur et un microphone intégrés permettent une communication audio bidirectionnelle entre un téléphone et les environnements surveillés. Deux sorties et deux entrées câblées sont équipées et disponibles. Il est compatible avec le portail de gestion du système Mycomelit

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by  iF



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Bidirectionnelle, BeaconPlus
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Portée (mètres en plein air) (m)	1500
Nombre zones radio gérées (n°)	32
Nombre zones filaires gérées (n°)	2
Nombre maximum de zones (n°)	4
Sorties radio (n°)	32
Sorties filaires	2
Surveillance des capteurs	Oui, réglable
Nombre maxi radiocommande (n°)	32
Codes d'utilisateur (n°)	32
Codes installateur (n°)	2
Écran	LCD, 16 caractères, 2 lignes
Vérification vidéo	Oui
Méthode d'insertion	Totale, Partielle 1, Partielle 2
Prog. horaires (secs)	16
Programmes d'insertion (n°)	16
Macro (n°)	10
Technologie du clavier	Capsense
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Caméras en direct	16 (visualisation depuis l'application Comelit), @ 5fps, 384 kbps, HD
Enregistrement caméras IP	4 caméras @ 5fps, 384 kbps, HD
Sirène d'intérieur	Haut-parleur intégré (2 WATT)

COMMUNICATION

Canal TCP-IP	Oui
Port de programmation	Mini USB, TCP (LAN) RJ45



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

COMMUNICATION

Protocoles de rapport	Vocal, SMS, e-mail, CID, SIA, SIAIP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP
Guide vocal	Oui, local
Canal GSM/GPRS/3G	Module 2G ou 4G
Carte SIM	Micro-SIM (non comprise)
Fonction Point d'accès	Oui
Audio bidirectionnel	Oui
Menu vocal	Oui
Module audio	Oui
Événements audio personnalisables	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Application	Comelit (iOS, Android)
Logiciel	HUB manager (Windows)
Gestion de l'usine MyComelit	compatibles
Assistant d'installation à bord	Oui
Nombre maximum d'applis	8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Poids du produit (g)	630
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Type de montage	Support mural (fourni, bornier intégré), base de table (en option)
Étrier supplémentaire pour entrée de câbles latérale	Comprise
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK06
Hauteur (mm)	150
Largeur (mm)	230
Profondeur (mm)	31

**HUB32LCD****CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP****CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Sorties de l'alimentation auxiliaires à bord	1
Caractéristiques sortie alimentation à bord	13.8VDC / 50mA
Caractéristiques sorties câblées	Open Collector, 12VDC / 100mA
Alimentation	90÷240VAC / 50÷60Hz

BATTERIES

Type batterie	3.6VDC / 4250 mAh
Comelit code batterie	BTHUB32
Batterie incluse	Oui



HUB32LCD

CENTRALE RADIO 32 ZONES, INTERFACE LCD, IP

ACCESSOIRES



HUBDESK BASE DE TABLE POUR CENTRALES HUB

L'étrier HUBDESK permet l'installation de la centrale d'alarme HUB32LCD sur un support horizontal tel qu'une étagère ou une table. Câble d'alimentation non compris.