

**LPRCAM608A****KIT SWITCH 4 BOUT. ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2**

Caméra IP all-in-one pour la lecture des plaques d'immatriculation, optique fixe de 8 mm, résolution FULL-HD@60 ips, habillage étanche IP66, 6 leds à infrarouge haute puissance avec distance de fonctionnement de 2 mètres, vitesse de détection du passage 40 km/h sans synchronismes (free flow) avec une précision de 95%, vitesse maximale de détection du passage 80 km/h.



LPRCAM608A

KIT SWITCH 4 BOUT. ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Global Shutter
Lens optical dimensions (mm)	8
Vitesse maximale de détection du passage	40km/h (25mph)
Shutter électronique (s)	Auto
Filtre IR	Mécanique
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	MPEG4, JPEG
Nombre d'images par secondes	60fps
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP
Fonctions supplémentaires	SDK, intégrable dans les plateformes Genetec et Milestone
Usagers reliés simultanément	4 (Live)
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Effets numériques	Anti-sale, Anti-éblouissement, Anti-réflexe, Anti-ombre
Contrôle exposition	Anti-surexposition, Multi-exposition

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	6 led high power / 10m
Entrées/sorties alarme	2/1
Contrôle caméra avec RS485	Oui
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	8
Hauteur (mm)	250



LPRCAM608A

KIT SWITCH 4 BOUT. ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	125
Profondeur (mm)	490
Poids du produit (g)	3000
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Couleur du produit	Gris RAL7035
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



LPRCAM608A

KIT SWITCH 4 BOUT. ET MINI MAINS LIBRES WI-FI SB2

ACCESSOIRES



BRK003 ACCESSOIRE SUPPORT PLAFOND POUR CAM. LPR

Accessoire pour le montage au plafond des caméras LPRCAM608A, LPRCAM616A et LPRCAM655A.



BRK002 ACC. MONT. SAILLIE+COLL. POTEAU TÉL. LPRCAM

Accessoire pour le montage en saillie des caméras LPRCAM608A, LPRCAM616A et LPRCAM655A, avec collier pour le mât des caméras.



BRK001 ACC. MONTAGE EN SAILLIE CAMÉRAS LPRCAM

Accessoire pour le montage en saillie des caméras LPRCAM608A, LPRCAM616A et LPRCAM655A.