

**RF1MCB****CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE MARRON**

Le contact magnétique sans fil est équipé d'une entrée auxiliaire filaire pour la connexion et la transmission d'une zone indépendante dans la centrale. Le contact magnétique possède deux ampoules à anche pour un positionnement flexible de l'aimant externe. Une excellente portée radio et une longue durée de vie de la batterie garantissent des performances constantes dans le temps. Couleurs disponibles : blanc et marron

**AWARDS**DESIGN  
MILANODESIGN PLUS  
powered by  iF building



**RF1MCB**

**CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE MARRON**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Type détecteur                | Contact magnétique                       |
| Technologie sans fil          | Protocole bidirectionnel                 |
| Modulation                    | GFSK                                     |
| Bande fréquences radio (MHz)  | 868.05 ÷ 869.95                          |
| Évènements transmis           | Alarme, tamper, supervision, pile à plat |
| Supervision                   | Oui                                      |
| Entrées auxiliaires           | 1 Zone câblées indépendantes             |
| Protection Tamper             | 2 anti-sabotage et anti-déchirure        |
| EN regulations                | Immunité CEM EN50130-4                   |
| Positions aimant              | 2 (droite / gauche)                      |
| Équilibrage des zones câblées | NO, NC, EOL, DEOL                        |
| type de centrale d'alarme     | VEDO / SECURHUB                          |
| extension radio pour Vedo     | RF10VEDO/ RF32VEDO                       |

**FONCTIONS**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Configuration par la centrale             | Oui |
| Indicateur de la qualité du signal à bord | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Matériaux de construction          | ABS      |
| Couleur du produit                 | Marron   |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 50 |
| Hauteur (mm)                       | 92       |
| Largeur (mm)                       | 22       |
| Profondeur (mm)                    | 25       |
| Montage en surface                 | Oui      |
| Hauteur aimant (mm)                | 50       |
| Largeur aimant (mm)                | 11       |



**RF1MCB**

**CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 1 ENTRÉE MARRON**

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Profondeur aimant (mm) | 8 |
|------------------------|---|

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Capacité maximale de courant du contact (mA) | 26.00 |
|----------------------------------------------|-------|

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Courant absorbé en état de veille (µA) | 4 |
|----------------------------------------|---|

|              |      |
|--------------|------|
| Type contact | Reed |
|--------------|------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Seuil de basse tension (V) | 2.6 |
|----------------------------|-----|

**BATTERIES**

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Type batterie | 1 pile au lithium 3V type CR123 (fournie) |
|---------------|-------------------------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Comelit code batterie | 30007622 |
|-----------------------|----------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Contrôle niveau batterie | Oui |
|--------------------------|-----|