



RF2MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 2 ENTRÉES BLANC



Le contact magnétique sans fil possède deux entrées auxiliaires câblées pour connecter et transmettre deux autres zones indépendantes dans la centrale. L'une des deux entrées peut gérer les contacts des volets roulants. Le contact magnétique possède deux ampoules à ancre pour un positionnement flexible de l'aimant externe. Couleurs disponibles : blanc et marron

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
awards 2014



RF2MCW

CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 2 ENTRÉES BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type détecteur	Contact magnétique
Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Modulation	GFSK
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Évènements transmis	Alarme, tamper, supervision, pile à plat
Supervision	Oui
Entrées auxiliaires	2 Zones câblées indépendantes
Protection Tamper	2 anti-sabotage et anti-déchirure
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
Positions aimant	2 (droite / gauche)
Équilibrage des zones câblées	NO, NC, EOL, DEOL
type de centrale d'alarme	VEDO / SECURHUB
extension radio pour Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

FONCTIONS

Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui
Zone câblée rapide	Zones C

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	92
Largeur (mm)	22
Profondeur (mm)	25
Montage en surface	Oui
Hauteur aimant (mm)	50

**RF2MCW****CONTACT MAGNÉTIQUE RADIO 2 ENTRÉES BLANC****CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Largeur aimant (mm)	11
Profondeur aimant (mm)	8

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Capacité maximale de courant du contact (mA)	26.00
Courant absorbé en état de veille (µA)	4
Type contact	Reed
Seuil de basse tension (V)	2.6

BATTERIES

Type batterie	1 pile au lithium 3V type CR123 (fournie)
Comelit code batterie	30007622
Contrôle niveau batterie	Oui