

**VEDO200MFR****VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, FRANÇAIS**

Centrale d'alarme série Vedo dans un boîtier mural en métal avec alimentation à découpage 5A. Equipé de 8 zones à bord, extensible à 200 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double jusqu'à 400 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS 485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties à collecteur ouvert. Elle gère jusqu'à 16 zones avec 32 programmes d'activation différents (scénarios) et tempos quotidiennes, 50 extensions IN / OUT, 16 lecteurs de proximité, 16 claviers Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux / Mini Touch Manager et 8 récepteurs radio. Fusible à réarmement automatique pour la sortie d'alimentation de la sirène, le bus série RS485 et l'alimentation du capteur. Equipée d'un port USB pour la connexion au PC avec le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones peuvent être configurées comme NC, NO, simple, double et triple balancement et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. Compatibilité avec le portail de gestion du système Mycomelit.



**VEDO200MFR**

**VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, FRANÇAIS**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre d'entrées sur carte (n°)             | 8                                                            |
| Fonction double                             | Oui                                                          |
| Nombre maxi de zones (fonction double) (n°) | 400                                                          |
| Type d'équilibrage                          | NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL |
| Nombre zones radio (n°)                     | 200                                                          |
| Nombre de sorties (n°)                      | 100                                                          |
| Nombre sorties relais embarquées            | 1 (3A@24VDC)                                                 |
| Nombre des zones (n°)                       | 16                                                           |
| Nombre de codes d'utilisateur (n°)          | 200                                                          |
| Nombre codes installateur (n°)              | 6                                                            |
| Partialisations gérées (n°)                 | 2                                                            |
| Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)  | 32                                                           |
| Nombre plages horaires (n°)                 | 32                                                           |
| Nombre minuteriers (n°)                     | 32                                                           |
| Messages audio - Synthèse vocale (n°)       | 48                                                           |
| Programmation centrale                      | USB, LAN                                                     |

**COMMUNICATION**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°) | 4     |
| Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)     | 16    |
| Type de BUS de connexion                                      | RS485 |
| Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)                     | 16    |
| Transmetteur numérique intégré                                | Oui   |
| Gestion de l'interface guide vocal                            | Oui   |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**



**VEDO200MFR**

**VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, FRANÇAIS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Application                  | Vedo         |
| Logiciel                     | Safe Manager |
| Gestion de l'usine MyComelit | compatibles  |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Hauteur (mm)                       | 445        |
| Largeur (mm)                       | 320        |
| Profondeur (mm)                    | 90         |
| Poids du produit (g)               | 5500       |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 55   |
| Boîtier                            | Métallique |
| Protection Tamper                  | Oui        |
| Alimentation (A)                   | 5          |

**MODULE EXPANSION ON BUS**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nombre extensions IN/OUT (n°)            | 50 |
| Nombre lecteurs de proximité (n°)        | 16 |
| Nombre claviers Safekey (n°)             | 16 |
| Nombre claviers Safetouch (n°)           | 4  |
| Nombre superviseurs (n°)                 | 4  |
| Nombre récepteurs radio (n°)             | 8  |
| Nombre modules de conversion PAL/IP (mm) | 4  |
| Nombre caméras gérées (n°)               | 32 |

**MODULE EXPANSION PLUG**

|              |     |
|--------------|-----|
| Module audio | Oui |
| GSM module   | Oui |
| Module IP    | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**



**VEDO200MFR**

**VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, FRANÇAIS**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Tension d'alimentation                             | 100÷240 VAC |
| Courant fourni par la centrale                     | 5000        |
| Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°) | 2           |

**BATTERIES**

|               |            |
|---------------|------------|
| Type batterie | 12V / 18Ah |
|---------------|------------|

**VEDO200MFR****VEDO 200, BOX MÉTAL, ALIM 5A, FRANÇAIS****ACCESSOIRES****VEDO68M CENTRALE VEDO 68, BOÎTIER MÉTALLIQUE, ALIMENTATION 3A**

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier métallique mural, avec alimentation à découpage 3A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 68 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 136 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 16 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuterie quotidiennes, 12 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 4 Safetouch, 4 Planux/Mini Touch manager et 3 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm.