

# Préal vertical

Boîtes ø 64 mm		simple	avec queue de calage intégrée		pour montage dos à dos	
références		<b>ALB70455</b>	<b>ALB70440</b>	<b>ALB70442</b>	<b>ALB70460</b>	<b>ALB70462</b>
types d'entrées	ICTA 20	3	3	3	-	-
	ICTA 25 / IRL 25	3	3	3	-	-
	mixtes ICTA 20 / ICTA 25 / IRL 25	-	-	-	4	4
	IRL 25 en vis-à-vis désoperculées	-	-	2	-	2
profondeur	60 mm	68 mm		50 mm		
montage sur banches	<ul style="list-style-type: none"> <li>prise avant</li> <li>au dos des boîtes <b>ALB70440</b> ou <b>ALB70442</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>prise avant ou arrière</li> <li>murs 120 à 210 mm</li> <li>pour murs plus large, empiler des boîtes <b>ALB70455 (1)</b> et/ou rallonge <b>ALB70448</b> à l'arrière ou à l'avant de la queue de calage</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>murs 150 à 160 mm : montage sur elle-même</li> <li>murs 170-260 mm : montage au dos des boîtes <b>ALB70440</b> ou <b>ALB70442</b></li> </ul>		
conformité	normes isophonique de l'article 4-27 du DTU 70-1					
utilisation	permettent l'installation d'appareillage ultra-terminal					

(1) Désoperculer tous les trous des boîtes qui servent de rallonge.

Accessoires pour boîtes ø 64 mm						
rallonge	bague à vis	bagues pour appareillage 32 A		couvercle de fermeture	couvercle de doublage	gabarit de pose
		bague d'adaptation	bague à vis			
<b>ALB70448</b>	<b>ALB70441</b>	<b>ALB70432</b>	<b>ALB70433</b>	<b>ALB70445</b>	<b>ALB70452</b>	<b>ALB70995</b>
longueur : 20 mm	<b>pour appareillage à vis</b> livrée avec 2 vis	<ul style="list-style-type: none"> <li>livré avec couvercle de fixation</li> <li>s'adapte aux banches métalliques et en bois</li> <li>rallonge les boîtes de 30 mm</li> </ul>	livrée avec 2 vis	réutilisable	<ul style="list-style-type: none"> <li>modèle breveté</li> <li>voir principe de montage page suivante</li> </ul>	pour le montage horizontal ou vertical de plusieurs boîtes ø 64 mm à l'entraxe 85 ou 100 mm

Accessoires pour boîtes d'applications DCL		Accessoires DCL Dispositifs de Connexion pour Luminaires				
	non affleurant	affleurant	module connecteur	obturateur	douille de chantier	fiche 2P+T
références	<b>ALB71817</b>	<b>ALB70847</b>	<b>ALB71800</b>	<b>ALB71892</b>	<b>ALB68011</b>	<b>ALB68005</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>couvercle ø 80 mm +1 obturateur</li> <li>à installer sur une bague à vis <b>ALB70441</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bague de réduction ø 40 mm</li> <li>à compléter avec un module connecteur DCL <b>ALB71800</b></li> </ul>	se clipse sur un couvercle avec ouverture pour DCL	se clipse sur le connecteur DCL	la douille de chantier permet un éclairage provisoire sur les chantiers avec une ampoule à culot B22. La fiche 2P+T permet la connexion d'un éclairage définitif. 6 A - 250 V CA	permet la connexion d'un éclairage définitif. 6 A - 250 V CA