Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - Carte electronique de com munication pour

VW3A21212

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 212
Protocole de port de communication	LonWorks

Complémentaires

Raccordement électrique	Borne à vis NETA, NETB données de transmission/réception LonWorks Borne à vis SHLD réseau de communication LonWorks Borne à vis G/E borne de mise à la terre Borne à ressort F entrée logique programmable Borne à ressort R entrée contact programmable Borne à ressort VIB entrée analogique programmable multifonction Borne à ressort CC équipotentielle du circuit de commande Borne à ressort P24 sortie alimentation électrique Borne à vis FLA, FLB, FLC sortie de relais programmable multifonction
Type d'entrée	Entrée logique programmable multifonction F < 24 V CC 5 mA sink ou source Entrée de contact programmable multifonction R < 24 V CC 5 mA sink ou source Entrée analogique programmable multifonction VIB 10 V CC 30 kOhm
Type de sortie	Sortie de relais programmable multifonction FLA, FLB, FLC 250 V CA 1 A 1 Sortie de relais programmable multifonction FLA, FLB, FLC 250 V CA 0,5 A 0,4 Sortie de relais programmable multifonction FLA, FLB, FLC 30 V CC 0,5 A Sortie alimentation électrique P24 24 V CC 50 mA
Raccordement électrique	Bornier à vis/ressort
Poids Net	0,05 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,200 cm
Largeur de l'emballage 1	17,200 cm
Longueur de l'emballage 1	23,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	183,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,199 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**B6e604d8-e8cd-4c1e-971f-ed0efe2bfab3**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**