

LBB 1935/20 - Amplificateur de puissance Plena

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Amplificateur d'une puissance de 240 W dans un châssis 2U
- ▶ Certification EN 54-16
- ▶ Sorties 70 V/100 V et 8 ohms
- ▶ Deux entrées avec commutation de priorité
- ▶ Entrée 100 V pour fonctionnement esclave sur une ligne de haut-parleurs de 100 V

Le LBB 1935/20 est un puissant amplificateur de 240 W dans un châssis 19" 2U à utiliser sur table ou monté en rack. Les LED du panneau avant indiquent l'état de l'amplificateur : alimentation, niveau de la sortie audio et fonctions supervisées. Cet appareil hautes performances répond à de nombreuses exigences en matière de sonorisation pour un prix très attractif.

Fonctions de base

Sécurité de fonctionnement

L'amplificateur est protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Un ventilateur à température contrôlée assure une grande fiabilité à des niveaux de sortie élevés, ainsi qu'un faible niveau acoustique avec des puissances de sortie plus basses. Un circuit de protection contre les surchauffes coupe l'étage de puissance et active une LED sur le panneau avant si la température interne atteint une limite critique en raison d'une ventilation défaillante ou d'une surcharge.

L'unité fonctionne sous alimentation secteur ou sous alimentation de secours via une batterie de 24 V (basculement automatique).

Quand l'amplificateur est utilisé dans une application de sonorisation et d'évacuation, les fonctions suivantes sont surveillées : présence du secteur, présence d'une batterie, présence d'une tonalité pilote, fonctionnement de l'amplificateur. Les LED du panneau avant indiquent l'état des fonctions supervisées. Les LED de l'état de la batterie et du signal pilote peuvent être éteintes pour une utilisation dans les systèmes de sonorisation généraux. Des relais avec alimentation normale (sécurité intrinsèque) sont fournis pour chaque fonction supervisée. Ces relais sont toujours actifs, quels que soient les commutateurs sur le panneau arrière.

Entrée

L'amplificateur dispose de deux entrées symétriques avec gestion des priorités, chacune disposant d'une sortie avec passage en sonde. Il est ainsi facile de connecter des systèmes requérant une gestion des priorités. Une entrée de ligne supplémentaire de 100 V est disponible afin de connecter l'amplificateur à une ligne haut-parleurs de 100 V et permettre une puissance accrue vers les emplacements distants.

Le réglage du gain ou du volume se situe à l'arrière de l'unité afin d'éviter tout changement de paramètre accidentel. Un indicateur à LED affiche le niveau de sortie.

Sortie

L'amplificateur est doté de sorties 70 et 100 V pour des haut-parleurs à tension constante et d'une sortie basse impédance pour les haut-parleurs avec charge de 8 ohms.

L'amplificateur est équipé de deux sorties de 100 V distinctes et permettant la gestion des priorités pour les zones requérant uniquement des annonces de sécurité provenant de l'entrée prioritaire et pour les zones ne recevant pas les annonces via l'entrée prioritaire.

Commandes et voyants

Vue de face

- Indicateur (LED pour -20, -6, 0 dB et un système en marche)
- Indicateur pour l'alimentation de la batterie
- Indicateur de surchauffe

Arrière

- Entrée de commande du niveau 1
- Entrée de commande du niveau 2
- Bouton d'alimentation
- Interrupteur secteur

Interconnexions

Arrière

- Entrée audio niveau ligne prioritaire 1 (XLR/symétrique)
- Sortie ligne en sonde 1 (XLR/symétrique)
- Entrée audio niveau ligne 2 (XLR/symétrique)
- Sortie ligne en sonde 2 (XLR/symétrique)
- Bornes de sortie du haut-parleur permettant la gestion des priorités
- Borne d'alimentation 24 VDC
- Trois bornes de sortie directe du haut-parleur
- Deux bornes d'entrée esclave de 100 V
- Borne de commande de l'activation de l'entrée 2
- Borne de gestion des priorités de l'entrée 1
- Vis de raccordement à la terre
- Prise secteur

Certifications et accréditations

Sécurité	Conforme à la norme EN 60065
Immunité	Conforme à la norme EN 50130-4
Émissions	Conformes à la norme EN 55103-1
Urgence	Conforme à la norme EN 54-16
Région	Certification
Europe	CE
	CPD

Région	Certification
	CPD
Pologne	CNBOP

Composants inclus

Quantité	Composant
1	LBB 1935/20 Amplificateur de puissance
1	Cordon d'alimentation
1	Jeu de supports de montage de 19"
1	Consignes de sécurité
1	Câble à connecteur XLR

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur	
Tension	230 VAC, ±10 %, 50/60 Hz
Courant d'appel	9 A
Consommation max.	760 VA
Alimentation par batterie	
Tension	24 VDC, +15 %/-15 %
Courant max.	11 A
Performances	
Puissance de sortie (RMS/maximale)	240/360 W
Réduction de puissance au niveau de l'alimentation de secours	-1 dB
Réponse en fréquence	50 Hz à 20 kHz (+1/-3 dB à -10 dB à la sortie nominale)
Distorsion	< 1 % à la puissance de sortie nominale, 1 kHz
S/B (plat à volume max.)	> 90 dB
Entrées de ligne	
Connecteur	XLR 3 broches, symétrique
Sensibilité	1 V
Impédance	20 kohms
CMRR	> 25 dB (50 Hz à 20 kHz)
Gain	40 dB
Entrée 100 V	
Connecteur	Vis, non symétrique
Sensibilité	100 V
Impédance	330 kohms

Sortie ligne en parallèle sur l'entrée	2 x
Connecteur	XLR 3 broches
Niveau nominal	1 V
Impédance	Connexion directe à l'entrée de ligne
Sorties haut-parleur	3 x
Connecteur	Vis, flottante
Sortie directe	100 V, 70 V, 8 ohms
Priorité uniquement (à partir de l'entrée 1)	100 V ou 70 V sélectionnable à l'intérieur
Musique uniquement (non prioritaire)	100 V ou 70 V sélectionnable à l'intérieur

Consommation

Fonctionnement secteur	
Puissance max.	451 W
-3 dB	340 W
-6 dB	244 W
Signal pilote*	55 W
En veille	16 W
Fonctionnement 24 V	
Puissance max.	12,1 A (290 W)
-3 dB	11,4 A (274 W)
-6 dB	8,1 A (194 W)
Signal pilote*	1,7 A (41 W)
En veille	0,3 A (7 W)

* 20 kHz -20 dB avec charge maximale sur les haut-parleurs

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	100 x 430 x 270 mm (largeur : 19", 2U, avec pieds)
Poids	Environ 12,5 kg
Montage	Autonome, rack 19"
Couleur	Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	< 95 %
Niveau acoustique du ventilateur	< 48 dB NPA à 1 m (sortie maxi)

Informations de commande

LBB 1935/20 - Amplificateur de puissance Plena

Amplificateur d'une puissance de 240 W dans un châssis 19" 2U à utiliser sur table ou monté en rack.

Numéro de commande **LBB1935/20**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us