

# D1222 Batterie (12 V, 2,2 Ah)

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

- ▶ Batterie acide-plomb étanche 12 Vcc
- ▶ Entièrement rechargeable
- ▶ Sans entretien
- ▶ Longue durée de vie
- ▶ Convient comme alimentation de secours

Batterie 12 Vcc rechargeable, sans entretien, à régulation par soupape, supportant les surcharges et les surdécharges et résistant aux vibrations et aux chocs De conception compacte, elle permet de gagner de la place tout en assurant la puissance d'alimentation nécessaire en toute fiabilité.

## Schémas/Remarques

Il est conseillé de maintenir une charge à tension constante et de recharger la batterie immédiatement après utilisation.

## Spécifications techniques

Tension nominale :	12 V cc
Capacité nominale :	2,2 Ah (20 heures)
Résistance interne :	50 mΩ (pleine charge à 20 °C)
Centrales compatibles	Centrale d'alarme radio VR8
Dimensions :	178 mm x 34 mm x 60 mm
Poids :	1,0 kg
Position des bornes :	C
Type de borne :	Onglet de fixation 187E

Influence de la température sur la capacité :	40 °C = 105 % 20 °C = 100 % 0 °C = 85 %
Capacités nominales :	20 heures, 0,11 A, 2,2 Ah 10 heures, 0,19 A, 1,9 Ah 5 heures, 0,35 A, 1,75 Ah 1 heure, 1,32 A, 1,32 Ah

## Informations de commande

### D1222 Batterie (12 V, 2,2 Ah)

Batterie 12 Vcc rechargeable, sans entretien, à régulation par soupape, supportant les surcharges et les surdécharges et résistant aux vibrations et aux chocs

Numéro de commande **D1222**