



HX 4000 C5 RCD



HX 4000 C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel HONDA
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	3,7
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	5,3
Conso. 75% (L/h)	2,1
Autonomie 75% (h)	2,5
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	95
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	82
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	67

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX270_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	270
Capacité huile (l)	1,1

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	71,5
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	49
Poids Net (kg)	56

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	73
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	49,5
Poids (kg)	58,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	162
Poids de Palette conditionnée (kg)	361



HX 4000 C5 RCD

ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

STD-FR	Conforme à la NF-C15-401
R05M	R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
RKB2	RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
3499231001585	R33 - Kit entretien pour HX 4000 comprenant huile, bougie, et filtre à air
RH1	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm ² de secteur
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes