



## HX 6000 C5 RCD



### HX 6000 C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

#### AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse  
Groupe garanti 3 ans  
Moteur professionnel HONDA  
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

#### Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	5,6
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,1
Conso. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

#### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (l)	1,1

#### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

#### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire

#### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	77
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	79

#### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	78,5
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,5
Poids (kg)	81,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	192
Poids de Palette conditionnée (kg)	499



## HX 6000 C5 RCD

### ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir  
Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS

<b>STD-FR</b>	Conforme à la NF-C15-401
<b>R05M</b>	R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
<b>RKB2</b>	RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
<b>3499231033203</b>	R19 - Kit entretien pour HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 comprenant huile, bougie et filtre à air
<b>RH1</b>	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
<b>RPM</b>	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
<b>3499231920831</b>	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes