



HX 7500 T C5 RCD

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme INTENS

AVANTAGES PRODUIT

Protection différentielle incluse
Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel HONDA
Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



HX 7500 T C5 RCD

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	5,7
Puissance max (kVA)	7,1
Tension nominale (V)	400
Nombre de phases	Triphasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,1
Conso. 75% (L/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Réf. moteur	GX390_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (l)	1,1

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Bagues et balais
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	77
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	80

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	78,5
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,5
Poids (kg)	82,5
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	192
Poids de Palette conditionnée (kg)	505



HX 7500 T C5 RCD

ACCESSOIRES LIVRÉS

Entonnoir
Manuel d'utilisation et d'entretien

OPTIONS

STD-FR	Conforme à la NF-C15-401
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène triphasé à une habitation
RKB2	RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm)
3499231033203	R19 - Kit entretien pour HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 comprenant huile, bougie et filtre à air
RH1	RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
RPM	RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
RPQ	RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Boitier bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes