| Coloris | IK | IP |
|---|---|---|
| Gris RAL 7035 | 08 NF EN 62262 | 44 NF EN 60529 |

# BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 82 + 1CC 10X38 PH+PH BORNIER 2X4X35 MM²

## Code article 11B1002

## Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

## Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 4x35mm² équipé d'un coupe circuit Phase/Phase

## Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

## Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

## Données techniques :

| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Matière | - |
| Mode de pose | dans le candélabre |
| Capacité de raccordement | 2x4x35mm² |
| Section de câble max. (mm²) | 35 |
| Classe de protection | II |
| Avec minuterie | Non |
| Nombre de câbles | 2 |
| Application parafoudre | Non |
| Nombre de porte-fusbile | 1 |
| Largeur de la trappe de visite | 95 mm |
| Longueur de la trappe de visite | 500 mm |