

## BOÎTIER CAND. FLEXYFAST 52 + 1CC 10X38 PH+PH BORNIER 2X4X16MM<sup>2</sup>

Code article 12D1002



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Coffret pied de poteau 4x16mm<sup>2</sup> équipé d'un coupe circuit Phase/Phase

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 17-200

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Matière                                  | -                     |
| Mode de pose                             | dans le candélabre    |
| Capacité de raccordement                 | 2x4x16mm <sup>2</sup> |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 16                    |
| Classe de protection                     | II                    |
| Avec minuterie                           | Non                   |
| Nombre de câbles                         | 2                     |
| Application parafoudre                   | Non                   |
| Nombre de porte-fusible                  | 1                     |
| Largeur de la trappe de visite           | 55 mm                 |
| Longueur de la trappe de visite          | 300 mm                |