

## BOÎTIER CAND. PERFOFAST 72 + 2CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X25MM<sup>2</sup>

Code article 14K2001



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Le boîtier PERFO FAST 72 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 80 x 80 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Dimensions extérieures H 360 x L 70 x P 80 mm
- Equipé d'un bornier à 2 étages 4x25 mm<sup>2</sup> maxi à perforation d'isolant
- Raccordement du câble lanterne sur bornier amovible, équipé de points de contrôle VAT
- 2 coupe-circuits Uni + Neutre 10x38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Trappe d'accès transparente et basculante pour faciliter le contrôle des protections

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. PERFOFAST 72 + 2CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X25MM<sup>2</sup>

Code article 14K2001

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                | Normes                   |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Matière                                  | Polypropylène         | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                          | 360 x 70 x 80 mm      |                          |
| Poids (kg)                               | -                     |                          |
| Mode de pose                             | dans le candélabre    |                          |
| Capacité de raccordement                 | 2x4x25mm <sup>2</sup> |                          |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 25                    |                          |
| Classe de protection                     | II                    |                          |
| Avec minuterie                           | Non                   |                          |
| Nombre de câbles                         | 2                     |                          |
| Application parafoudre                   | Non                   |                          |
| Nombre de porte-fusible                  | 2                     |                          |
| Largeur de la trappe de visite           | 75 mm                 |                          |
| Longueur de la trappe de visite          | 500 mm                |                          |